

## **Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCL-printerdrivere – version 8**

Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- og PCL-printerdriveren på Windows-systemer. Med Custom PostScript- eller PCL-printerdriveren kan du sende job i PostScript- eller PCL-sprog til printerens og aktivere printerspecifikke funktioner. Dette giver dig mulighed for at udskrive fra standardprogrammer på skrivebordet, f.eks. tekstbehandlings-, grafik- og billedbehandlingsprogrammer.

### **Installere Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne**

Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne kan installeres på følgende operativsystemer:

- Windows 7 – 32-bit/64-bit
- Windows Server 2008 – 32-bit/64-bit
- Windows Vista – 32-bit
- Windows Server 2003 – 32-bit/64-bit
- Windows XP – 32-bit/64-bit

Hvis du har ældre versioner af printerdriveren installeret på systemet, skal du slette den gamle version, før du installerer den nye version. Se Fjerne Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne på side 8 for at få yderligere oplysninger.

Det forudsættes i procedurerne til installation af Custom PostScript- og PCL-printerdriveren, at du har et zip-program installeret på systemet. Før du fortsætter, skal du få Windows-administratoren til at bekræfte, at du har de nødvendige rettigheder til at installere Custom PostScript- eller PCL-printerdriveren.

**Sådan installeres Custom PostScript- eller PCL-printerdriveren på Windows 7:**

1. Hvis der er installeret en tidligere version af denne driver på computeren, skal du først gå til Fjerne Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne på side 8 og derefter fortsætte med installationen.
2. Luk alle åbne programmer.
3. Flyt til den mappe, hvor du har gemt .zip-filen.
4. Dobbeltklik på filen PSDW32\_<mærke>\_xx\_xx\_<sprog>.zip eller PCLW32\_<mærke>\_>\_xx\_xx\_<sprog>.zip.  
Der vises et vindue, hvor du kan se indholdet af .zip-filen.
5. Udtræk filerne til en mappe på harddisken.  
**BEMÆRK!** Hvis du udpakker filen til C:\-drevet, udpakkes filerne til mappen C:\<mærke>\PS\_xx.xx\<sprog> eller mappen C:\<mærke>\PCL\_xx.xx\<sprog>.
6. Luk zip-programmet.
7. Klik på knappen *Start*, og vælg *Control Panel* (Kontrolpanel).  
Vinduet *Control Panel* (Kontrolpanel) vises.
8. Vælg *Devices and Printers* (Enheder og printere).  
Vinduet *Devices and Printers* (Enheder og printere) vises.
9. Klik på *Add a printer* (Tilføj en printer).  
Vinduet *Add printer* (Tilføj printer) vises.
10. Vælg *Add a local printer* (Tilføj en lokal printer).  
Vinduet *Choose a printer port* (Vælg en printerport) vises.
11. Udfør en af følgende handlinger:
  - Hvis en TCP/IP-port er tilgængelig for printerens, skal du gøre følgende:
    - a. Vælg *Use the following port* (Brug følgende port).
    - b. Vælg den port, der skal bruges, i rullemenuen.
    - c. Klik på *Next* (Næste).
  - Hvis du ikke har oprettet en TCP/IP-port til printerens, skal du gøre følgende:
    - a. Vælg *Create a new port* (Opret en ny port).
    - b. Vælg *Standard TCP/IP Port* (TCP/IP-standardport) i rullemenuen *Type*.
    - c. Klik på *Next* (Næste).  
Vinduet *Type a printer hostname or IP address* (Skriv værtsnavnet på en printer eller angiv en IP-adresse) vises.
    - d. Skriv IP-adressen til printerens i feltet *Hostname or IP address* (Værtsnavn eller IP-adresse).
    - e. Fjern om nødvendigt markeringen i *Query the printer and automatically select the driver to use* (Forespørg printerens, og vælg automatisk den driver, der skal bruges).
    - f. Klik på *Next* (Næste).  
Vinduet *Additional port information required* (Der kræves yderligere portoplysninger) vises.
    - g. Klik på *Custom* (Brugerdefineret).

## Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCL-printerdrivere

- h. Klik på *Settings* (Indstillinger).  
Vinduet *Configure Standard TCP/IP Port Monitor* (Konfigurer TCP/IP-standardportovervågning) vises.
- i. Vælg *LPR* i området *Protocol* (Protokol).
- j. Skriv *default* i feltet *Queue Name* (Navn på kø).
- k. Vælg *LPR Byte Counting Enabled* (Byte-tælling for LPR aktiveret).
- l. Klik på *OK*.
- m. Klik på *Next* (Næste) i vinduet *Additional port information required* (Der kræves yderligere portoplysninger).

Vinduet *Install the printer driver* (Installer printerdriveren) vises.

- 12. Klik på *Have Disk* (Har diskette/cd).  
Vinduet *Install From Disk* (Installer fra disk) vises.
- 13. Klik på *Browse* (Gennemse).  
Vinduet *Locate File* (Find fil) vises.
- 14. Naviger til den mappe, hvor du udpakkede filerne, og vælg den inf.-fil, som skal bruges til Custom PostScript- eller PCL-printerdriveren.
- 15. Klik på *Open* (Åbn).  
Vinduet *Install From Disk* (Installer fra disk) vises igen.
- 16. Klik på *OK*.  
Vinduet *Install the printer driver* (Installer printerdriveren) vises igen.
- 17. Klik på *Next* (Næste).  
Vinduet *Type a printer name* (Skriv et printernavn) vises.  
**BEMÆRK!** Hvis vinduet *Which version of the driver do you want to use?* (Hvilken version af driveren vil du bruge?) åbnes, skal du stoppe og først fjerne den eksisterende driver. Se Fjerne Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne på side 8.
- 18. Rediger om nødvendigt navnet på printerdriveren i feltet *Printer name* (Printernavn).
- 19. Klik på *Next* (Næste).  
Vinduet *Windows Security (Windows Sikkerhed)* vises med en bekræftelse af, at du vil installere enhedssoftwaren.
- 20. Vælg *Always trust software from "Eastman Kodak Company"* (Hav altid tillid til software fra "Eastman Kodak Company").
- 21. Klik på *Install* (Installer).  
Vinduet *Printer Sharing* (Udskriftsdeling) vises.
- 22. Vælg *Do not share this printer* (Del ikke denne printer).
- 23. Klik på *Next* (Næste).  
Vinduet *You've successfully added the <printer name>* (Du har tilføjet <printernavn>) vises.
- 24. Hvis du installerer PCL-printerdriveren, og den skal være standardprinter, skal du vælge *Set as the default printer* (Vælg som standardprinter).
- 25. Hvis du vil udskrive en testside, skal du klikke på *Print a test page* (Udskriv en testside).
- 26. Klik på *Finish* (Udfør).  
Custom PostScript- eller PCL-printerdriveren er klar til brug.
- 27. Luk vinduet *Printers and Devices* (Printere og enheder).

28. Hvis du har opgraderet til en ny version af driveren, skal du genstarte computeren.

**BEMÆRK!** Du behøver ikke genstarte computeren, hvis det er første gang, du har installeret driveren på denne computer.

**Sådan installeres Custom PostScript- eller PCL-printerdriveren på Windows Vista:**

1. Hvis der er installeret en tidligere version af denne driver på computeren, skal du først gå til Fjerne Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne på side 8 og derefter fortsætte med installationen.
2. Luk alle åbne programmer.
3. Flyt til den mappe, hvor du har gemt .zip-filen.
4. Dobbeltklik på filen PSDW32\_<mærke>\_xx\_xx\_<sprog>.zip eller PCLW32\_<mærke>\_>\_xx\_xx\_<sprog>.zip.  
Der vises et vindue, hvor du kan se indholdet af .zip-filen.
5. Udtræk filerne til en mappe på harddisken.  
**BEMÆRK!** Hvis du udpakker filen til C:\-drevet, udpakkes filerne til mappen C:\<mærke>\PS\_xx.xx\<sprog> eller mappen C:\<mærke>\PCL\_xx.xx\<sprog>.
6. Luk zip-programmet.
7. Klik på knappen *Start*, og vælg *Control Panel* (Kontrolpanel).  
Vinduet *Control Panel* (Kontrolpanel) vises.
8. Vælg *Printer* på listen *Hardware and Sound* (Hardware og lyd).  
Vinduet *Printers* (Printere) vises.
9. Klik på *Add a printer* (Tilføj en printer).  
Vinduet *Choose a local or network printer* (Vælg en lokal printer eller en netværksprinter) vises.
10. Klik på *Add a local printer* (Tilføj en lokal printer).  
Vinduet *Choose a printer port* (Vælg en printerport) vises.
11. Udfør en af følgende handlinger:
  - Hvis en TCP/IP-port er tilgængelig for printeren, skal du gøre følgende:
    - a. Vælg *Use the following port* (Brug følgende port).
    - b. Vælg den port, der skal bruges, i rullemenuen.
    - c. Klik på *Next* (Næste).
  - Hvis du ikke har oprettet en TCP/IP-port til printeren, skal du gøre følgende:
    - a. Vælg *Create a new port* (Opret en ny port).
    - b. Vælg *Standard TCP/IP Port (TCP/IP-standardport)* i rullemenuen *Type of port* (Porttype).
    - c. Klik på *Next* (Næste).  
Vinduet *Type a printer hostname or IP address* (Skriv værtsnavnet på en printer eller angiv en IP-adresse) vises.
    - d. Skriv IP-adressen til printeren i feltet *Hostname or IP Address* (Værtsnavn eller IP-adresse).
    - e. Fjern om nødvendigt markeringen i *Query the printer and automatically select the driver to use* (Forespørg printeren, og vælg automatisk den driver, der skal bruges).

- f. Klik på *Next* (Næste).  
Vinduet *Additional Port Information Required* (Der kræves yderligere portoplysninger) vises.
  - g. Vælg *Custom* (Brugerdefineret).
  - h. Klik på *Settings* (Indstillinger).  
Vinduet *Configure Standard TCP/IP Port Monitor* (Konfigurer TCP/IP-standardportovervågning) vises.
  - i. Vælg *LPR* i området *Protocol* (Protokol).
  - j. Skriv `default` i feltet *Queue Name* (Navn på kø).
  - k. Vælg *LPR Byte Counting Enabled* (Byte-tælling for LPR aktiveret).
  - l. Klik på *OK*.  
Vinduet *Install the printer driver* (Installer printerdriveren) vises.
12. Klik på *Have Disk* (Har diskette/cd).  
Vinduet *Install From Disk* (Installer fra disk) vises.
  13. Klik på *Browse* (Gennemse).  
Vinduet *Locate File* (Find fil) vises.
  14. Naviger til den mappe, hvor du udpakkede filerne, og vælg den inf.-fil, som skal bruges til Custom PostScript- eller PCL-printerdriveren.
  15. Klik på *Open* (Åbn).  
Vinduet *Install From Disk* (Installer fra disk) vises igen.
  16. Klik på *OK*.  
Vinduet *Install the printer driver* (Installer printerdriveren) vises igen.
  17. Klik på *Next* (Næste).  
Vinduet *Type a printer name* (Skriv et printernavn) vises.  
**BEMÆRK!** Hvis vinduet *Which version of the driver do you want to use?* (Hvilken version af driveren vil du bruge?) åbnes, skal du stoppe og først fjerne den eksisterende driver. Se Fjerne Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne på side 8.
  18. Rediger om nødvendigt navnet på printerdriveren i feltet *Printer name* (Printernavn).
  19. Vælg *Set as the default printer* (Vælg som standardprinter), hvis Custom PostScript- eller PCL-printerdriveren skal være standardprinter.
  20. Klik på *Next* (Næste).  
Vinduet *Windows Security (Windows Sikkerhed)* vises med en bekræftelse af, at du vil installere enhedssoftwaren.
  21. Vælg *Always trust software from "Eastman Kodak Company"* (Hav altid tillid til software fra "Eastman Kodak Company").
  22. Klik på *Install* (Installer).  
Når filerne er installeret, vises vinduet *You've successfully added the <printer name>* (Du har tilføjet <printernavn>).
  23. Hvis du vil udskrive en testside, skal du klikke på *Print a test page* (Udskriv en testside).
  24. Klik på *Finish* (Udfør).  
Custom PostScript- eller PCL-printerdriveren er klar til brug.
  25. Luk vinduet *Printers* (Printere).

26. Luk vinduet *Control Panel* (Kontrolpanel).

27. Hvis du har opgraderet til en ny version af driveren, skal du genstarte computeren.

**BEMÆRK!** Du behøver ikke genstarte computeren, hvis det er første gang, du har installeret driveren på denne computer.

**Sådan installeres Custom PostScript- eller PCL-printerdriveren på Windows Server 2003 eller Windows XP:**

1. Hvis der er installeret en tidligere version af denne driver på computeren, skal du først gå til Fjerne Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne på side 8 og derefter fortsætte med installationen.
2. Luk alle åbne programmer.
3. Flyt til den mappe, hvor du har gemt .zip-filen.
4. Dobbeltklik på filen PSDW32\_<mærke>\_xx\_xx\_<sprog>.zip eller PCLW32\_<mærke>\_>\_xx\_xx\_<sprog>.zip.  
Der vises et vindue, hvor du kan se indholdet af .zip-filen.
5. Udtræk filerne til en mappe på harddisken.

**BEMÆRK!** Hvis du udpakker filen til C:\drevet, udpakkes filerne til mappen C:\<mærke>\PS\_xx.xx\<sprog> eller mappen C:\<mærke>\PCL\_xx.xx\<sprog>.

6. Luk zip-programmet.
7. Vælg *Start > Settings (Indstillinger) > Printers and Faxes (Printere og faxenheder)* (Windows Server 2003) eller *Start > Printers and Faxes* (Windows XP).  
Vinduet *Printers and Faxes* (Printere og faxenheder) vises.
8. Dobbeltklik på *Add Printer* (Tilføj printer).  
Vinduet *Welcome to the Add Printer Wizard* (Velkommen til guiden Tilføj printer) vises.
9. Klik på *Next* (Næste).  
Vinduet *Local or Network Printer* (Lokal printer eller netværksprinter) vises.
10. Vælg *Local printer attached to this computer* (Lokal printer, der er tilsluttet denne computer).
11. Fjern om nødvendigt markeringen af afkrydsningsfeltet *Automatically detect and install my Plug and Play printer* (Find og installer min Plug and Play-printer automatisk).
12. Klik på *Next* (Næste).  
Vinduet *Select a Printer Port* (Vælg en printerport) vises.
13. Udfør en af følgende handlinger:
  - Hvis en TCP/IP-port er tilgængelig for printerens, skal du gøre følgende:
    - a. Vælg *Use the following port* (Brug følgende port).
    - b. Vælg den port, der skal bruges, i rullemenuen.
    - c. Klik på *Next* (Næste).
  - Hvis du ikke har oprettet en TCP/IP-port til printerens, skal du gøre følgende:
    - a. Vælg *Create a new port* (Opret en ny port).
    - b. Vælg *Standard TCP/IP Port (TCP/IP-standardport)* i rullemenuen *Type of port* (Porttype).

## Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCL-printerdrivere

- c. Klik på *Next* (Næste).  
Vinduet *Welcome to the Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard* (Velkommen til guiden Tilføj TCP/IP-standardprinterport) vises.
  - d. Klik på *Next* (Næste).  
Vinduet *Add Port* (Tilføj port) vises.
  - e. Skriv IP-adressen til printeren i feltet *Printer Name or IP Address* (Printernavn eller IP-adresse).
  - f. Klik på *Next* (Næste).  
Vinduet *Additional Port Information Required* (Der kræves yderligere portoplysninger) vises.
  - g. Vælg *Custom* (Brugerdefineret).
  - h. Klik på *Settings* (Indstillinger).  
Vinduet *Configure Standard TCP/IP Port Monitor* (Konfigurer TCP/IP-standardportovervågning) vises.
  - i. Vælg *LPR* i området *Protocol* (Protokol).
  - j. Skriv *default* i feltet *Queue Name* (Navn på kø).
  - k. Vælg *LPR Byte Counting Enabled* (Byte-tælling for LPR aktiveret).
  - l. Klik på *OK*.
  - m. Klik på *Next* (Næste) i vinduet *Additional Port Information Required* (Der kræves yderligere portoplysninger).  
Vinduet *Completing the Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard* (Fuldfører guiden Tilføj TCP/IP-standardprinterport) vises.
  - n. Klik på *Finish* (Udfør).  
Vinduet *Install Printer Software* (Installer printersoftware) vises.
14. Klik på *Have Disk* (Har diskette/cd).  
Vinduet *Install From Disk* (Installer fra disk) vises.
  15. Klik på *Browse* (Gennemse).  
Vinduet *Locate File* (Find fil) vises.
  16. Naviger til den mappe, hvor du udpakkede filerne, og vælg den inf.-fil, som skal bruges til Custom PostScript- eller PCL-printerdriveren.
  17. Klik på *Open* (Åbn).  
Vinduet *Install From Disk* (Installer fra disk) vises igen.
  18. Klik på *OK*.  
Vinduet *Install Printer Software* (Installer printersoftware) vises igen.
  19. Klik på *Next* (Næste).  
Vinduet *Name Your Printer* (Navngiv printeren) vises.
- BEMÆRK!** Hvis vinduet *Use Existing Driver* (Brug eksisterende driver) vises, skal du standse og først fjerne den eksisterende driver. Se Fjerne Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne på side 8.
20. Rediger om nødvendigt navnet på printerdriveren i feltet *Printer name* (Printernavn).

21. Udfør en af følgende handlinger:

- Vælg *Yes* (Ja), hvis Custom PostScript- eller PCL-printerdriveren skal være standardprinter.
- Vælg *No* (Nej), hvis Custom PostScript- eller PCL-printerdriveren ikke skal være standardprinter.

22. Klik på *Next* (Næste).

Vinduet *Printer Sharing* (Udskriftsdeling) vises.

23. Vælg *Do not share this printer* (Del ikke denne printer).

24. Klik på *Next* (Næste).

Vinduet *Print Test Page* (Udskriv testside) vises.

25. Udfør en af følgende handlinger:

- Vælg *Yes* (Ja), hvis du vil udskrive en testside.
- Vælg *No* (Nej), hvis du ikke vil udskrive en testside.

26. Klik på *Next* (Næste).

Vinduet *Completing the Add Printer Wizard* (Fuldfører guiden Tilføj printer) vises.

27. Klik på *Finish* (Udfør).

Meddelelsen *Hardware Installation* (Installation af hardware) vises med bekræftelse af, at du vil fortsætte med at installere enhedssoftwaren.

**BEMÆRK!** Du kan bekræfte, at driveren er signeret ved at navigere til den mappe, hvor du udpakke de filerne på harddisken. Højreklik på filen *.cat*, og vælg *Properties* (Egenskaber). Klik på fanen *Digital Signature* (Digital signatur) for at se oplysninger om, at driveren er blevet signeret.

28. Klik på *Continue Anyway* (Fortsæt alligevel).

Custom PostScript- eller PCL-printerdriveren er klar til brug.

29. Luk vinduet *Printers and Faxes* (Printere og faxenheder).

30. Hvis du har opgraderet til en ny version af driveren, skal du genstarte computeren.

**BEMÆRK!** Du behøver ikke genstarte computeren, hvis det er første gang, du har installeret driveren på denne computer.

## Fjerne Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne

Hvis du effektivt vil fjerne printerdriveren, skal du fjerne alle printere, der bruger driveren, og derefter fjerne selve driveren.

### Sådan fjernes Custom PostScript- eller PCL-printerdriveren på Windows 7:

1. Klik på knappen *Start*, og vælg *Control Panel* (Kontrolpanel). Vinduet *Control Panel* (Kontrolpanel) vises.
2. Vælg *Administrative Tools* (Administrationsværktøjer). Vinduet *Administrative Tools* (Administrationsværktøjer) vises.
3. Dobbeltklik på *Print Management* (Udskriftsstyring). Vinduet *Print Management* (Udskriftsstyring) vises.
4. Udvid om nødvendigt mappen *Custom Filters* (Brugerdefinerede filtre).
5. Vælg mappen *All Printers* (Alle printere).



- Højreklik på printerdriveren, og klik på *Delete* (Slet). Meddelelsen fra udskriftsstyringen vises med bekræftelse af, at du vil slette printerens.
- Klik på *Yes* (Ja).
- Vælg mappen *All Drivers* (Alle drivere).
- Højreklik på printerdriveren, og vælg *Remove Driver Package* (Fjern driverpakke). Meddelelsen fra udskriftsstyringen vises med bekræftelse af, at du vil slette driveren.
- Klik på *Delete* (Slet).
- Klik på *OK*.  
Hvis *Print Server Properties*-meddelelsen (Egenskaber for printerserver) vises og meddeler, at printerdriveren er i brug, skal du klikke på *OK*, genstarte computeren og gentage denne procedure.
- Luk vinduet *Print Management* (Udskriftsstyring).
- Luk vinduet *Administrative Tools* (Administrationsværktøjer).
- Luk vinduet *Control Panel* (Kontrolpanel).
- Genstart om nødvendigt computeren.

**Sådan fjernes Custom PostScript- eller PCL-printerdriveren på Windows Vista:**

- Klik på knappen *Start*, og vælg *Control Panel* (Kontrolpanel). Vinduet *Control Panel* (Kontrolpanel) vises.
- Vælg *Printer* på listen *Hardware and Sound* (Hardware og lyd). Vinduet *Printers* (Printere) vises.
- Udfør en af følgende handlinger:
  - Højreklik på den Custom PostScript- eller PCL-printerdriver, som du vil fjerne, og vælg *Delete* (Slet).
  - Højreklik på den Custom PostScript- eller PCL-printerdriver, som du vil fjerne, og tryk på [Delete] på tastaturet.Der vises en printermeddelelse med en bekræftelse på, at du vil at fjerne printerens.
- Klik på *Yes* (Ja).
- Højreklik på *Printers* (Printere) på listen *Folders* (Mapper) i venstre rude i vinduet *Printers*, og vælg *Run as Administrator > Server Properties* (Kør som administrator > Serveregenskaber). Vinduet *Print Server Properties* (Egenskaber for printerserver) vises.
- Vælg fanen *Drivers* (Drivere).
- Marker den printerdriver, du vil fjerne.
- Klik på *Remove* (Fjern). Vinduet *Remove Driver And Package* (Fjern driveren og pakken) vises.
- Vælg *Remove driver and driver package* (Fjern driverne og driverpakkerne).
- Klik på *OK*.  
*Print Server Properties*-meddelelsen (Egenskaber for printerserver) vises med en bekræftelse af, at du ønsker at fjerne printerdriveren.
- Klik på *Yes* (Ja). Vinduet *Remove Driver Package* (Fjern driverpakken) vises.

**BEMÆRK!** Hvis *Print Server Properties*-meddelelsen (Egenskaber for printerserver) vises og meddeler, at printerdriveren er i brug, skal du klikke på OK, genstarte computeren og gentage denne procedure.

12. Klik på *Delete* (Slet).
13. Klik på *OK*.
14. Klik på *Close* (Luk) for at lukke vinduet *Print Server Properties* (Egenskaber for printerserver).
15. Luk vinduet *Printers* (Printere).
16. Luk vinduet *Control Panel* (Kontrolpanel).
17. Genstart om nødvendigt computeren.

**Sådan fjernes Custom PostScript- eller PCL-printerdriveren på Windows Server 2003 eller Windows XP:**

1. Vælg *Start > Settings* (Indstillinger) > *Printers and Faxes* (Printere og faxenheder) (Windows Server 2003) eller *Start > Printers and Faxes* (Windows XP).  
Vinduet *Printers and Faxes* (Printere og faxenheder) vises.
2. Udfør en af følgende handlinger:
  - Højreklik på den Custom PostScript- eller PCL-printerdriver, som du vil fjerne, og vælg *Delete* (Slet).
  - Marker den Custom PostScript- eller PCL-printerdriver, som du vil fjerne, og tryk på [Delete].  
Der vises en printermeddelelse med en bekræftelse på, at du vil at fjerne printeren.
3. Klik på *Yes* (Ja).
4. Vælg *File > Server Properties* (Filer > Serveregenskaber).  
Vinduet *Print Server Properties* (Egenskaber for printerserver) vises.
5. Vælg fanen *Drivers* (Drivere).
6. Marker den printerdriver, du vil fjerne.
7. Klik på *Remove* (Fjern).  
*Print Server Properties*-meddelelsen (Egenskaber for printerserver) vises med en bekræftelse af, at du ønsker at fjerne printerdriveren.
8. Klik på *Yes* (Ja).  
**BEMÆRK!** Hvis *Print Server Properties*-meddelelsen (Egenskaber for printerserver) vises og meddeler, at printerdriveren er i brug, skal du klikke på OK, genstarte computeren og gentage denne procedure fra trin 4.
9. Klik på *Close* (Luk) for at lukke vinduet *Print Server Properties* (Egenskaber for printerserver).
10. Luk vinduet *Printers and Faxes* (Printere og faxenheder).
11. Genstart om nødvendigt computeren.