

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCL-skriverdrivere – versjon 8

Denne Viktig-filen inneholder instruksjoner for hvordan du installerer egendefinert PostScript- og PCL-skriverdriver i Windows-systemer. Med egendefinerte PostScript- og PCL-skriverdrivere kan du sende jobber i PostScript- eller PCL-språk til skriveren og aktivere skriterspesifikke funksjoner. På denne måten kan du skrive ut fra standard skrivebordsprogrammer, for eksempel tekstbehandlingsprogrammer, presentasjonsgrafikk og bildemanipuleringsprogrammer.

Installere egendefinerte PostScript- og PCL-skriverdrivere

De egendefinerte PostScript- og PCL-skriverdriverne kan installeres i følgende operativsystemer:

- Windows 7 – 32-biters/64-biters
- Window Server 2008 – 32-biters/64-biters
- Windows Vista – 32-biters
- Windows Server 2003 – 32-biters/64-biters
- Windows XP – 32-biters/64-biters

Hvis du har eldre versjoner av skriverdriveren installert på systemet, må du slette disse før du installerer den nye. Du finner mer informasjon under Fjerne den egendefinerte PostScript- eller PCL-skriverdriveren på side 8.

Installeringsprosedyrene for egendefinert PostScript- og PCL-skriverdriver antar at du har et ZIP-program installert på systemet. Før du fortsetter må du kontakte Windows-administratoren for å kontrollere at du har nødvendig tilgang til å installere den egendefinerte PostScript- eller PCL-skriverdriveren.

Slik installerer du den egendefinerte PostScript- eller PCL-skriverdriveren i Windows 7:

1. Hvis datamaskinen har hatt en tidligere versjon av denne driveren installert, går du først til Fjerne den egendefinerte PostScript- eller PCL-skriverdriveren på side 8, og deretter fortsetter du installasjonen.
2. Lukk alle åpne programmer.
3. Naviger til mappen der du lagret .zip-filen.
4. Dobbelklikk på PSDW32_<merke>_xx_xx_<språk>.zip-filen eller PCLW32_<merke>_>_xx_xx_<språk>.zip-filen. Det vises et vindu som viser innholdet i .zip-filen.
5. Pakk ut filene til en mappe på harddisken.

MERK: Hvis du zipper opp filen til stasjonen C:\, blir filene pakket ut i mappen C:\<merke>\PS_xx.xx\<språk> eller C:\<merke>\PCL_xx.xx\<språk>.

6. Lukk ZIP-programmet.
7. Klikk på *Start*-knappen og velg *Kontrollpanel*. Vinduet *Kontrollpanel* vises.
8. Velg *Enheter og skrivere*. Vinduet *Enheter og skrivere* vises.
9. Klikk på *Legg til skriver*. Vinduet *Legg til skriver* vises.
10. Velg *Legg til en lokal skriver*. Vinduet *Velg en skriverport* vises.
11. Gjør ett av følgende:
 - Hvis en TCP/IP-port er tilgjengelig for skriveren, gjør følgende:
 - a. Velg *Bruk følgende port*.
 - b. Velg porten du vil bruke, på rullegardinmenyen.
 - c. Klikk på *Neste*.
 - Hvis du ikke har opprettet en TCP/IP-port for skriveren, gjør følgende:
 - a. Velg *Opprett en ny port*.
 - b. På rullegardinmenyen *Type* velger du *Standard TCP/IP-port*.
 - c. Klikk på *Neste*. Vinduet *Skriv inn et skriververtsnavn eller -IP-adresse* vises.
 - d. I feltet *Vertsnavn eller IP-adresse* skriver du inn IP-adressen for skriveren.
 - e. Om nødvendig kan du oppheve merkingen av *Spør skriveren, og velg hvilken driver som skal brukes automatisk*.
 - f. Klikk på *Neste*. Vinduet *Tilleggsinformasjon om port nødvendig* vises.
 - g. Klikk på *Egendefinert*.
 - h. Klikk på *Innstillinger*. Vinduet *Konfigurer standard TCP/IP-portovervåking* vises.
 - i. Velg *LPR* under *Protokoll*.
 - j. Skriv `default` i feltet *Kønavn*.

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCL-skriverdrivere

- k. Velg *Byte-telling for LPR aktivert*.
- l. Klikk på *OK*.
- m. Klikk på *Neste* i vinduet *Tilleggsinformasjon om port nødvendig*.

Vinduet *Installer skriverdriveren* vises.

- 12. Klikk på *Har disk*.
Vinduet *Installer fra disk* vises.
- 13. Klikk på *Bla gjennom*.
Vinduet *Finn fil* vises.
- 14. Naviger til katalogen der du pakket ut filene, og velg .inf-filen for den egendefinerte PostScript- eller PCL-skriverdriveren.
- 15. Klikk på *Åpne*.
Vinduet *Installer fra disk* vises igjen.
- 16. Klikk på *OK*.
Vinduet *Installer skriverdriveren* vises igjen.
- 17. Klikk på *Neste*.
Vinduet *Skriv inn et skrivernavn* vises.
MERK: Hvis vinduet *Hvilken versjon av driveren vil du bruke?* vises, stopper du og fjerner den eksisterende driveren først. Se Fjerne den egendefinerte PostScript- eller PCL-skriverdriveren på side 8.
- 18. I feltet *Skrivernavn* endrer du om nødvendig navnet på skriverdriveren.
- 19. Klikk på *Neste*.
Vinduet *Windows-sikkerhet* vises og bekrefter at du skal installere enhetsprogramvaren.
- 20. Velg *Klarer alltid programvare fra "Eastman Kodak Company"*.
- 21. Klikk på *Installer*.
Vinduet *Skriverdeling* vises.
- 22. Velg *Ikke del denne skriveren*.
- 23. Klikk på *Neste*.
Vinduet *<skrivernavn> er lagt til* vises.
- 24. Hvis du installerer PCL-skriverdriveren og du vil at den skal være standardskriver, velger du *Angi som standardskriver*.
- 25. Hvis du vil skrive ut en testside, klikker du på *Skriv ut en testside*.
- 26. Klikk på *Fullfør*.
Den egendefinerte PostScript- eller PCL-skriverdriveren er klar til bruk.
- 27. Lukk vinduet *Enheter og skrivere*.
- 28. Hvis du har oppgradert til en ny versjon av driveren, må du starte datamaskinen på nytt.

MERK: Du trenger ikke å starte datamaskinen på nytt hvis dette er første gang du installerer driveren på denne datamaskinen.

Slik installerer du den egendefinerte PostScript- eller PCL-skriverdriveren i Windows Vista:

1. Hvis datamaskinen har hatt en tidligere versjon av denne driveren installert, går du først til Fjerne den egendefinerte PostScript- eller PCL-skriverdriveren på side 8, og deretter fortsetter du installasjonen.
2. Lukk alle åpne programmer.
3. Naviger til mappen der du lagret .zip-filen.
4. Dobbeltklikk på PSDW32_<merke>_xx_xx_<språk>.zip-filen eller PCLW32_<merke>_>_xx_xx_<språk>.zip-filen.
Det vises et vindu som viser innholdet i .zip-filen.
5. Pakk ut filene til en mappe på harddisken.
MERK: Hvis du zipper opp filen til stasjonen C:\, blir filene pakket ut i mappen C:\<merke>\PS_xx.xx\<språk> eller C:\<merke>\PCL_xx.xx\<språk>.
6. Lukk ZIP-programmet.
7. Klikk på *Start*-knappen og velg *Kontrollpanel*.
Vinduet *Kontrollpanel* vises.
8. Velg *Skriver* under *Maskinvare og lyd*.
Vinduet *Skrivere* vises.
9. Klikk på *Legg til skriver*.
Vinduet *Velg en lokal skriver eller nettverksskriver* vises.
10. Klikk på *Legg til en lokal skriver*.
Vinduet *Velg en skriverport* vises.
11. Gjør ett av følgende:
 - Hvis en TCP/IP-port er tilgjengelig for skriveren, gjør følgende:
 - a. Velg *Bruk følgende port*.
 - b. Velg porten du vil bruke, på rullegardinmenyen.
 - c. Klikk på *Neste*.
 - Hvis du ikke har opprettet en TCP/IP-port for skriveren, gjør følgende:
 - a. Velg *Opprett en ny port*.
 - b. På rullegardinmenyen *Porttype* velger du *Standard TCP/IP-port*.
 - c. Klikk på *Neste*.
Vinduet *Skriv inn et skriververtsnavn eller -IP-adresse* vises.
 - d. I feltet *Vertsnavn eller IP-adresse* skriver du inn IP-adressen for skriveren.
 - e. Om nødvendig kan du oppheve merkingen av *Spør skriveren, og velg hvilken driver som skal brukes automatisk*.
 - f. Klikk på *Neste*.
Vinduet *Tilleggsinformasjon om port nødvendig* vises.
 - g. Velg *Egendefinert*.
 - h. Klikk på *Innstillinger*.
Vinduet *Konfigurer standard TCP/IP-portovervåking* vises.
 - i. Velg *LPR* under *Protokoll*.

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCL-skriverdrivere

- j. Skriv `default` i feltet *Kønavn*.
- k. Velg *Byte-telling for LPR aktivert*.
- l. Klikk på *OK*.

Vinduet *Installer skriverdriveren* vises.

12. Klikk på *Har disk*.
Vinduet *Installer fra disk* vises.
 13. Klikk på *Bla gjennom*.
Vinduet *Finn fil* vises.
 14. Naviger til katalogen der du pakket ut filene, og velg `.inf`-filen for den egendefinerte PostScript- eller PCL-skriverdriveren.
 15. Klikk på *Åpne*.
Vinduet *Installer fra disk* vises igjen.
 16. Klikk på *OK*.
Vinduet *Installer skriverdriveren* vises igjen.
 17. Klikk på *Neste*.
Vinduet *Skriv inn et skrivernavn* vises.
- MERK:** Hvis vinduet *Hvilken versjon av driveren vil du bruke?* vises, stopper du og fjerner den eksisterende driveren først. Se Fjerne den egendefinerte PostScript- eller PCL-skriverdriveren på side 8.
18. I feltet *Skrivernavn* endrer du om nødvendig navnet på skriverdriveren.
 19. Hvis du vil at den egendefinerte PostScript- eller PCL-skriverdriveren skal være standardskriver, velger du *Angi som standardskriver*.
 20. Klikk på *Neste*.
Vinduet *Windows-sikkerhet* vises og bekrefter at du ønsker å installere enhetsprogramvaren.
 21. Velg *Klarer alltid programvare fra "Eastman Kodak Company"*.
 22. Klikk på *Installer*.
Når filene er installert, vises vinduet *<skrivernavn> er lagt til* vises.
 23. Hvis du vil skrive ut en testside, klikker du på *Skriv ut en testside*.
 24. Klikk på *Fullfør*.
Den egendefinerte PostScript- eller PCL-skriverdriveren er klar til bruk.
 25. Lukk vinduet *Skrivere*.
 26. Lukk vinduet *Kontrollpanel*.
 27. Hvis du har oppgradert til en ny versjon av driveren, må du starte datamaskinen på nytt.

MERK: Du trenger ikke å starte datamaskinen på nytt hvis dette er første gang du installerer driveren på denne datamaskinen.

Slik installerer du den egendefinerte PostScript- eller PCL-skriverdriveren i Windows Server 2003 eller Windows XP:

1. Hvis datamaskinen har hatt en tidligere versjon av denne driveren installert, går du først til Fjerne den egendefinerte PostScript- eller PCL-skriverdriveren på side 8, og deretter fortsetter du installasjonen.
2. Lukk alle åpne programmer.
3. Naviger til mappen der du lagret .zip-filen.
4. Dobbeltklikk på PSDW32_<merke>_xx_xx_<språk>.zip-filen eller PCLW32_<merke>_>_xx_xx_<språk>.zip-filen.
Det vises et vindu som viser innholdet i .zip-filen.
5. Pakk ut filene til en mappe på harddisken.
MERK: Hvis du zipper opp filen til stasjonen C:\, blir filene pakket ut i mappen C:\<merke>\PS_xx.xx\<språk> eller C:\<merke>\PCL_xx.xx\<språk>.
6. Lukk ZIP-programmet.
7. Velg *Start > Innstillinger > Skrivere og telefakser (Windows Server 2003) eller Start > Skrivere og telefakser (Windows XP)*.
Vinduet *Skrivere og telefakser* vises.
8. Dobbeltklikk på *Legg til skriver*.
Vinduet *Velkommen til veiviseren for skriver* vises.
9. Klikk på *Neste*.
Vinduet *Lokal skriver eller nettverksskriver* vises.
10. Velg *En lokal skriver koblet til denne datamaskinen*.
11. Opphev om nødvendig valget av *Søk og installer Plug and Play-skriver automatisk*.
12. Klikk på *Neste*.
Vinduet *Velg en skriverport* vises.
13. Gjør ett av følgende:
 - Hvis en TCP/IP-port er tilgjengelig for skriveren, gjør følgende:
 - a. Velg *Bruk følgende port*.
 - b. Velg porten du vil bruke, på rullegardinmenyen.
 - c. Klikk på *Neste*.
 - Hvis du ikke har opprettet en TCP/IP-port for skriveren, gjør følgende:
 - a. Velg *Opprett en ny port*.
 - b. På rullegardinmenyen *Porttype* velger du *Standard TCP/IP-port*.
 - c. Klikk på *Neste*.
Vinduet *Velkommen til veiviseren for standard TCP/IP-skriverport* vises.
 - d. Klikk på *Neste*.
Vinduet *Legg til port* vises.
 - e. I feltet *Skrivernavn eller IP-adresse* skriver du inn IP-adressen for skriveren.
 - f. Klikk på *Neste*.
Vinduet *Tilleggsinformasjon om port nødvendig* vises.
 - g. Velg *Egendefinert*.

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCL-skriverdrivere

- h. Klikk på *Innstillinger*.
Vinduet *Konfigurer standard TCP/IP-portovervåking* vises.
- i. Velg *LPR* under *Protokoll*.
- j. Skriv *default* i feltet *Kønavn*.
- k. Velg *Byte-telling for LPR aktivert*.
- l. Klikk på *OK*.
- m. Klikk på *Neste* i vinduet *Tilleggsinformasjon om port nødvendig*.
Vinduet *Fullfører veiviseren for standard TCP/IP-skriverport* vises.
- n. Klikk på *Fullfør*.

Vinduet *Installer skriverprogramvare* vises.

- 14. Klikk på *Har disk*.
Vinduet *Installer fra disk* vises.
 - 15. Klikk på *Bla gjennom*.
Vinduet *Finn fil* vises.
 - 16. Naviger til katalogen der du pakket ut filene, og velg *.inf*-filen for den egendefinerte PostScript- eller PCL-skriverdriveren.
 - 17. Klikk på *Åpne*.
Vinduet *Installer fra disk* vises igjen.
 - 18. Klikk på *OK*.
Vinduet *Installer skriverprogramvare* vises igjen.
 - 19. Klikk på *Neste*.
Vinduet *Gi navn til skriveren* vises.
- MERK:** Hvis vinduet *Bruk eksisterende driver* vises, må du stoppe og fjerne den eksisterende driveren først. Se Fjerne den egendefinerte PostScript- eller PCL-skriverdriveren på side 8.
- 20. I feltet *Skrivernavn* endrer du om nødvendig navnet på skriverdriveren.
 - 21. Gjør ett av følgende:
 - Hvis du vil at den egendefinerte PostScript- eller PCL-skriverdriveren skal være standardskriver, velger du *Ja*.
 - Hvis du ikke vil at den egendefinerte PostScript- eller PCL-skriverdriveren skal være standardskriver, velger du *Nei*.
 - 22. Klikk på *Neste*.
Vinduet *Skriverdeling* vises.
 - 23. Velg *Ikke del denne skriveren*.
 - 24. Klikk på *Neste*.
Vinduet *Skriv ut testside* vises.
 - 25. Gjør ett av følgende:
 - Hvis du vil skrive ut en testside, velger du *Ja*.
 - Hvis du ikke vil skrive ut en testside, velger du *Nei*.
 - 26. Klikk på *Neste*.
Vinduet *Fullfører veiviseren for skriver* vises.

27. Klikk på *Fullfør*.

Meldingen *Maskinvareinstallasjon* vises og bekrefter at du ønsker å fortsette å installere enhetsprogramvaren.

MERK: Du kan bekrefte at driveren er signert ved å navigere til katalogen der du pakket ut filene på harddisken. Høyreklikk på .cat-filen og velg *Egenskaper*. Klikk på kategorien *Digital signatur* for å vise informasjon som angir at driveren er signert.

28. Klikk på *Fortsett likevel*.

Den egendefinerte PostScript- eller PCL-skriverdriveren er klar til bruk.

29. Lukk vinduet *Skrivere og telefakser*.

30. Hvis du har oppgradert til en ny versjon av driveren, må du starte datamaskinen på nytt.

MERK: Du trenger ikke å starte datamaskinen på nytt hvis dette er første gang du installerer driveren på denne datamaskinen.

Fjerne den egendefinerte PostScript- eller PCL-skriverdriveren

Når du skal fjerne skriverdriveren, må du fjerne alle skriverne som bruker driveren, og deretter fjerne selve driveren.

Slik fjerner du den egendefinerte PostScript- eller PCL-skriverdriveren fra Windows 7:

1. Klikk på *Start*-knappen og velg *Kontrollpanel*.
Vinduet *Kontrollpanel* vises.
2. Velg *Administrative verktøy*.
Vinduet *Administrative verktøy* vises.
3. Dobbeltklikk på *Utskriftsbehandling*.
Vinduet *Utskriftsbehandling* vises.
4. Utvid om nødvendig mappen *Egendefinerte filtre*.
5. Velg mappen *Alle skrivere*.
6. Høyreklikk på skriverdriveren og velg *Slett*.
Meldingen *Utskriftsbehandling* vises og bekrefter at du vil slette skriveren.
7. Klikk på *Ja*.
8. Velg mappen *Alle drivere*.
9. Høyreklikk på skriverdriveren og velg *Fjern driverpakke*.
Meldingen *Utskriftsbehandling* vises og bekrefter at du vil slette driveren.
10. Klikk på *Slett*.
11. Klikk på *OK*.
Hvis meldingen *Egenskaper for utskriftsserver* vises og angir at skriverdriveren er i bruk, klikker du på *OK*, starter datamaskinen på nytt og gjentar prosedyren.
12. Lukk vinduet *Utskriftsbehandling*.
13. Lukk vinduet *Administrative verktøy*.
14. Lukk vinduet *Kontrollpanel*.
15. Om nødvendig, start datamaskinen på nytt.

Slik fjerner du den egendefinerte PostScript- eller PCL-skriverdriveren fra Windows Vista:

1. Klikk på *Start*-knappen og velg *Kontrollpanel*.
Vinduet *Kontrollpanel* vises.
2. Velg *Skriver* under *Maskinvare og lyd*.
Vinduet *Skrivere* vises.
3. Gjør ett av følgende:
 - Høyreklikk på den egendefinerte PostScript- eller PCL-skriverdriveren du vil fjerne, og velg *Slett*.
 - Høyreklikk på den egendefinerte PostScript- eller PCL-skriverdriveren du vil fjerne, og trykk på [Delete] på tastaturet.Meldingen *Skrivere* vises og bekrefter at du vil fjerne skriveren.
4. Klikk på *Ja*.
5. Fra listen *Mapper* til venstre i vinduet *Skrivere* høyreklikker du på *Skrivere* og velger *Kjør som administrator > Serveregenskaper*.
Vinduet *Egenskaper for utskriftsserver* vises.
6. Velg kategorien *Drivere*.
7. Merk skriverdriveren som skal fjernes.
8. Klikk på *Fjern*.
Vinduet *Fjern driver og pakke* vises.
9. Velg *Fjern driver og driverpakke*.
10. Klikk på *OK*.
Meldingen *Egenskaper for utskriftsserver* vises og bekrefter at du vil fjerne skriverdriveren.
11. Klikk på *Ja*.
Vinduet *Fjern driverpakke* vises.
MERK: Hvis meldingen *Egenskaper for utskriftsserver* vises og angir at skriverdriveren er i bruk, klikker du på *OK*, starter datamaskinen på nytt og gjentar prosedyren.
12. Klikk på *Slett*.
13. Klikk på *OK*.
14. Klikk på *Lukk* for å lukke vinduet *Egenskaper for utskriftsserver*.
15. Lukk vinduet *Skrivere*.
16. Lukk vinduet *Kontrollpanel*.
17. Om nødvendig, start datamaskinen på nytt.

Slik fjerner du den egendefinerte PostScript- eller PCL-skriverdriveren fra Windows Server 2003 eller Windows XP:

1. Velg *Start > Innstillinger > Skrivere og telefakser* (Windows Server 2003) eller *Start > Skrivere og telefakser* (Windows XP).
Vinduet *Skrivere og telefakser* vises.
2. Gjør ett av følgende:
 - Høyreklikk på den egendefinerte PostScript- eller PCL-skriverdriveren du vil fjerne, og velg *Slett*.
 - Merk den egendefinerte PostScript- eller PCL-skriverdriveren du vil fjerne, og velg [Delete].Meldingen *Skrivere* vises og bekrefter at du vil fjerne skriveren.
3. Klikk på *Ja*.
4. Velg *Fil > Serveregenskaper*.
Vinduet *Egenskaper for utskriftsserver* vises.
5. Velg kategorien *Drivere*.
6. Merk skriverdriveren som skal fjernes.
7. Klikk på *Fjern*.
Meldingen *Egenskaper for utskriftsserver* vises og bekrefter at du virkelig vil fjerne skriverdriveren.
8. Klikk på *Ja*.
MERK: Hvis meldingen *Egenskaper for utskriftsserver* vises og anger at skriverdriveren er i bruk, klikker du på *OK*, starter datamaskinen på nytt og gjentar prosedyren fra trinn 3.
9. Klikk på *Lukk* for å lukke vinduet *Egenskaper for utskriftsserver*.
10. Lukk vinduet *Skrivere og telefakser*.
11. Om nødvendig, start datamaskinen på nytt.