

Instruções de instalação e remoção para os drivers de impressora PostScript e PCL do Windows – Versão 8

Este arquivo ReadMe contém as instruções para a instalação dos drivers de impressora PostScript e PCL personalizados em sistemas Windows. Os drivers de impressora PostScript e PCL personalizados permitem enviar trabalhos em linguagem PostScript ou PCL para a impressora e ativar recursos específicos do dispositivo. Isso lhe permite imprimir de aplicativos de área de trabalho padrão, como processadores de texto, aplicativos de apresentações e softwares de manipulação de imagens.

Instalando os drivers de impressora PostScript e PCL personalizados

Os drivers de impressora PostScript e PCL personalizados podem ser instalados nos seguintes sistemas operacionais:

- Windows 7 – 32 bits/64 bits
- Window Server 2008 – 32 bits/64 bits
- Windows Vista – 32 bits
- Windows Server 2003 – 32 bits/64 bits
- Windows XP – 32 bits/64 bits

Se você tiver alguma versão mais antiga do driver de impressora instalada no sistema, exclua a versão antiga antes de instalar a nova. Para obter mais informações, consulte Removendo o driver de impressora PostScript ou PCL personalizado na página 8.

Os procedimentos para a instalação dos drivers de impressora PostScript e PCL personalizados pressupõem que você tem um programa de compactação (zip) instalado no sistema. Antes de continuar, verifique com o administrador do Windows se você tem os privilégios apropriados para instalar o driver de impressora PostScript ou PCL personalizado.

Para instalar o driver de impressora PostScript ou PCL personalizado no Windows 7:

1. Se o computador tiver uma versão anterior deste driver instalada, vá primeiro para Removendo o driver de impressora PostScript ou PCL personalizado na página 8 e, em seguida, continue a instalação.
2. Feche todos os aplicativos abertos.
3. Navegue até a pasta em que salvou o arquivo .zip.
4. Clique duas vezes no arquivo PSDW32_<marca>_xx_xx_<idioma>.zip ou PCLW32_<marca>_>_xx_xx_<idioma>.zip.
É aberta uma janela exibindo o conteúdo do arquivo .zip.
5. Extraia os arquivos para uma pasta da unidade de disco rígido.
OBSERVAÇÃO: se você descompactar o arquivo na unidade C:\, os arquivos serão extraídos na pasta C:\<marca>\PS_xx.xx\<idioma> ou C:\<marca>\PCL_xx.xx\<idioma>.
6. Feche o programa de compactação.
7. Clique no botão *Iniciar* e selecione *Painel de controle*.
A janela *Painel de controle* é exibida.
8. Selecione *Dispositivos e impressoras*.
A janela *Dispositivos e impressoras* é exibida.
9. Clique em *Adicionar uma impressora*.
A janela *Adicionar impressora* é exibida.
10. Selecione *Adicionar uma impressora local*.
A janela *Escolher uma porta de impressora* é exibida.
11. Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Se houver uma porta TCP/IP disponível para a impressora, faça o seguinte:
 - a. Selecione *Usar a seguinte porta*.
 - b. No menu suspenso, selecione a porta a ser usada.
 - c. Clique em *Avançar*.
 - Se você não tiver criado uma porta TCP/IP para a impressora, faça o seguinte:
 - a. Selecione *Criar nova porta*.
 - b. No menu suspenso *Tipo*, selecione *Porta TCP/IP padrão*.
 - c. Clique em *Avançar*.
A janela *Digitar o nome de host ou endereço IP da impressora* é exibida.
 - d. No campo *Nome do host ou endereço IP*, digite o endereço IP da impressora.
 - e. Desmarque a opção *Consultar a impressora e selecionar automaticamente o driver a ser usado*, se necessário.
 - f. Clique em *Avançar*.
A janela *São necessárias mais informações sobre a porta* é exibida.
 - g. Clique em *Personalizado*.
 - h. Clique em *Configurações*.
A janela *Configurar o monitor de porta TCP/IP padrão* é exibida.
 - i. Na área *Protocolo*, selecione *LPR*.

Instruções de instalação e remoção para os drivers de impressora PostScript e PCL do Windows

- j. No campo *Nome da fila*, digite `default`.
 - k. Selecione *Contagem de bytes LPR habilitada*.
 - l. Clique em *OK*.
 - m. Na janela *São necessárias mais informações sobre a porta*, clique em *Avançar*.
- A janela *Instalar o driver de impressora* é exibida.
- 12. Clique em *Com disco*.
A janela *Instalar do disco* é exibida.
 - 13. Clique em *Procurar*.
A janela *Localizar o arquivo* é exibida.
 - 14. Navegue até o diretório em que extraiu os arquivos e selecione o arquivo `.inf` para o driver de impressora PostScript ou PCL personalizado.
 - 15. Clique em *Abrir*.
A janela *Instalar do disco* volta a ser exibida.
 - 16. Clique em *OK*.
A janela *Instalar o driver de impressora* volta a ser exibida.
 - 17. Clique em *Avançar*.
A janela *Digitar o nome de uma impressora* é exibida.
- OBSERVAÇÃO:** se a janela *Que versão do driver você deseja usar?* for exibida, pare e remova o driver existente primeiro. Consulte Removendo o driver de impressora PostScript ou PCL personalizado na página 8.
- 18. No campo *Nome da impressora*, modifique o nome do driver de impressora, se necessário.
 - 19. Clique em *Avançar*.
A janela *Segurança do Windows* é exibida, confirmando se você deseja instalar o software de dispositivo.
 - 20. Selecione *Sempre confiar em software da "Eastman Kodak Company"*.
 - 21. Clique em *Instalar*.
A janela *Compartilhamento de impressora* é exibida.
 - 22. Selecione *Não compartilhar esta impressora*.
 - 23. Clique em *Avançar*.
A janela *Você adicionou <nome da impressora> com êxito* é exibida.
 - 24. Se você estiver instalando o driver de impressora PCL e quiser que essa seja a impressora padrão, selecione *Definir esta impressora como padrão*.
 - 25. Se quiser imprimir uma página de teste, clique em *Imprimir página de teste*.
 - 26. Clique em *Concluir*.
O driver de impressora PostScript ou PCL personalizado está pronto para ser usado.
 - 27. Feche a janela *Dispositivos e impressoras*.
 - 28. Se você tiver feito a atualização para uma nova versão do driver, reinicie o computador.
- OBSERVAÇÃO:** não é preciso reiniciar o computador se esta for a primeira vez em que você tiver instalado o driver neste computador.

Para instalar o driver de impressora PostScript ou PCL personalizado no Windows Vista:

1. Se o computador tiver uma versão anterior deste driver instalada, vá primeiro para Removendo o driver de impressora PostScript ou PCL personalizado na página 8 e, em seguida, continue a instalação.
2. Feche todos os aplicativos abertos.
3. Navegue até a pasta em que salvou o arquivo .zip.
4. Clique duas vezes no arquivo PSDW32_<marca>_xx_xx_<idioma>.zip ou PCLW32_<marca>_>_xx_xx_<idioma>.zip.
É aberta uma janela exibindo o conteúdo do arquivo .zip.
5. Extraia os arquivos para uma pasta da unidade de disco rígido.
OBSERVAÇÃO: se você descompactar o arquivo na unidade C:\, os arquivos serão extraídos na pasta C:\<marca>\PS_xx.xx\<idioma> ou C:\<marca>\PCL_xx.xx\<idioma>.
6. Feche o programa de compactação.
7. Clique no botão *Iniciar* e selecione *Painel de controle*.
A janela *Painel de controle* é exibida.
8. Na lista *Hardware e sons*, selecione *Impressora*.
A janela *Impressoras* é exibida.
9. Clique em *Adicionar uma impressora*.
A janela *Escolher uma impressora local ou de rede* é exibida.
10. Clique em *Adicionar uma impressora local*.
A janela *Escolher uma porta de impressora* é exibida.
11. Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Se houver uma porta TCP/IP disponível para a impressora, faça o seguinte:
 - a. Selecione *Usar a seguinte porta*.
 - b. No menu suspenso, selecione a porta a ser usada.
 - c. Clique em *Avançar*.
 - Se você não tiver criado uma porta TCP/IP para a impressora, faça o seguinte:
 - a. Selecione *Criar nova porta*.
 - b. No menu suspenso *Tipo de porta*, selecione *Porta TCP/IP padrão*.
 - c. Clique em *Avançar*.
A janela *Digitar o nome de host ou endereço IP da impressora* é exibida.
 - d. No campo *Nome do host ou endereço IP*, digite o endereço IP da impressora.
 - e. Desmarque a opção *Consultar a impressora e selecionar automaticamente o driver a ser usado*, se necessário.
 - f. Clique em *Avançar*.
A janela *São necessárias mais informações sobre a porta* é exibida.
 - g. Selecione *Personalizado*.
 - h. Clique em *Configurações*.
A janela *Configurar o monitor de porta TCP/IP padrão* é exibida.
 - i. Na área *Protocolo*, selecione *LPR*.

Instruções de instalação e remoção para os drivers de impressora PostScript e PCL do Windows

- j. No campo *Nome da fila*, digite `default`.
- k. Selecione *Contagem de bytes LPR habilitada*.
- l. Clique em *OK*.

A janela *Instalar o driver de impressora* é exibida.

12. Clique em *Com disco*.
A janela *Instalar do disco* é exibida.
13. Clique em *Procurar*.
A janela *Localizar o arquivo* é exibida.
14. Navegue até o diretório em que extraiu os arquivos e selecione o arquivo `.inf` para o driver de impressora PostScript ou PCL personalizado.
15. Clique em *Abrir*.
A janela *Instalar do disco* volta a ser exibida.
16. Clique em *OK*.
A janela *Instalar o driver de impressora* volta a ser exibida.
17. Clique em *Avançar*.
A janela *Digitar o nome de uma impressora* é exibida.
OBSERVAÇÃO: se a janela *Que versão do driver você deseja usar?* for exibida, pare e remova o driver existente primeiro. Consulte Removendo o driver de impressora PostScript ou PCL personalizado na página 8.
18. No campo *Nome da impressora*, modifique o nome do driver de impressora, se necessário.
19. Se você quiser que o driver de impressora PostScript ou PCL personalizado seja a impressora padrão, selecione *Definir esta impressora como padrão*.
20. Clique em *Avançar*.
A janela *Segurança do Windows* é exibida, confirmando se você deseja instalar o software de dispositivo.
21. Selecione *Sempre confiar em software da "Eastman Kodak Company"*.
22. Clique em *Instalar*.
Após a instalação dos arquivos, a janela *Você adicionou <nome da impressora> com êxito* é exibida.
23. Se quiser imprimir uma página de teste, clique em *Imprimir página de teste*.
24. Clique em *Concluir*.
O driver de impressora PostScript ou PCL personalizado está pronto para ser usado.
25. Feche a janela *Impressoras*.
26. Feche a janela *Painel de controle*.
27. Se você tiver feito a atualização para uma nova versão do driver, reinicie o computador.
OBSERVAÇÃO: não é preciso reiniciar o computador se esta for a primeira vez em que você tiver instalado o driver neste computador.

Para instalar o driver de impressora PostScript ou PCL personalizado no Windows Server 2003 ou no Windows XP:

1. Se o computador tiver uma versão anterior deste driver instalada, vá primeiro para Removendo o driver de impressora PostScript ou PCL personalizado na página 8 e, em seguida, continue a instalação.
2. Feche todos os aplicativos abertos.
3. Navegue até a pasta em que salvou o arquivo .zip.
4. Clique duas vezes no arquivo PSDW32_<marca>_xx_xx_<idioma>.zip ou PCLW32_<marca>_>_xx_xx_<idioma>.zip.
É aberta uma janela exibindo o conteúdo do arquivo .zip.
5. Extraia os arquivos para uma pasta da unidade de disco rígido.
OBSERVAÇÃO: se você descompactar o arquivo na unidade C:\, os arquivos serão extraídos na pasta C:\<marca>\PS_xx.xx\<idioma> ou C:\<marca>\PCL_xx.xx\<idioma>.
6. Feche o programa de compactação.
7. Selecione *Iniciar > Configurações > Impressoras e aparelhos de fax* (Windows Server 2003) ou *Iniciar > Impressoras e aparelhos de fax* (Windows XP).
A janela *Impressoras e aparelhos de fax* é exibida.
8. Clique duas vezes em *Adicionar impressora*.
A janela *Bem-vindo ao Assistente para Adicionar Impressora* é exibida.
9. Clique em *Avançar*.
A janela *Impressora local ou de rede* é exibida.
10. Selecione *Impressora local conectada ao computador*.
11. Desmarque a opção *Detectar e instalar automaticamente a impressora Plug and Play*, se necessário.
12. Clique em *Avançar*.
A janela *Selecione uma porta de impressora* é exibida.
13. Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Se houver uma porta TCP/IP disponível para a impressora, faça o seguinte:
 - a. Selecione *Usar a seguinte porta*.
 - b. No menu suspenso, selecione a porta a ser usada.
 - c. Clique em *Avançar*.
 - Se você não tiver criado uma porta TCP/IP para a impressora, faça o seguinte:
 - a. Selecione *Criar uma nova porta*.
 - b. No menu suspenso *Tipo de porta*, selecione *Porta TCP/IP padrão*.
 - c. Clique em *Avançar*.
A janela *Bem-vindo ao Assistente para adicionar porta de impressora TCP/IP padrão* é exibida.
 - d. Clique em *Avançar*.
A janela *Adicionar porta* é exibida.
 - e. No campo *Nome da impressora ou endereço IP*, digite o endereço IP da impressora.
 - f. Clique em *Avançar*.
A janela *São necessárias mais informações sobre a porta* é exibida.

Instruções de instalação e remoção para os drivers de impressora PostScript e PCL do Windows

- g. Selecione *Personalizado*.
- h. Clique em *Configurações*.
A janela *Configurar o monitor de porta TCP/IP padrão* é exibida.
- i. Na área *Protocolo*, selecione *LPR*.
- j. No campo *Nome da fila*, digite `default`.
- k. Selecione *Contagem de bytes LPR habilitada*.
- l. Clique em *OK*.
- m. Na janela *São necessárias mais informações sobre a porta*, clique em *Avançar*.
A janela *Concluindo o Assistente para adicionar porta de impressora TCP/IP padrão* é exibida.
- n. Clique em *Concluir*.

A janela *Instalar software de impressora* é exibida.

- 14. Clique em *Com disco*.
A janela *Instalar do disco* é exibida.
- 15. Clique em *Procurar*.
A janela *Localizar o arquivo* é exibida.
- 16. Navegue até o diretório em que extraiu os arquivos e selecione o arquivo `.inf` para o driver de impressora PostScript ou PCL personalizado.
- 17. Clique em *Abrir*.
A janela *Instalar do disco* volta a ser exibida.
- 18. Clique em *OK*.
A janela *Instalar software de impressora* volta a ser exibida.
- 19. Clique em *Avançar*.
A janela *Forneça um nome para a impressora* é exibida.

OBSERVAÇÃO: se a janela *Usar o driver existente* for exibida, pare e remova o driver existente primeiro. Consulte Removendo o driver de impressora PostScript ou PCL personalizado na página 8.

- 20. No campo *Nome da impressora*, modifique o nome do driver de impressora, se necessário.
- 21. Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Se você quiser que o driver de impressora PostScript ou PCL personalizado seja a impressora padrão, selecione *Sim*.
 - Se você não quiser que o driver de impressora PostScript ou PCL personalizado seja a impressora padrão, selecione *Não*.
- 22. Clique em *Avançar*.
A janela *Compartilhamento de impressora* é exibida.
- 23. Selecione *Não compartilhar esta impressora*.
- 24. Clique em *Avançar*.
A janela *Imprimir página de teste* é exibida.
- 25. Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Se quiser imprimir uma página de teste, selecione *Sim*.
 - Se não quiser imprimir uma página de teste, selecione *Não*.
- 26. Clique em *Avançar*.
A janela *Concluindo o Assistente para adicionar impressora* é exibida.

27. Clique em *Concluir*.

A mensagem *Instalação de hardware* é exibida para verificar se você deseja continuar a instalação do software de dispositivo.

OBSERVAÇÃO: para verificar se o driver está assinado, navegue até o diretório em que extraiu os arquivos na unidade de disco rígido. Clique com o botão direito do mouse no arquivo .cat e selecione *Propriedades*. Clique na guia *Assinatura digital* para exibir informações que indiquem se o driver foi assinado.

28. Clique em *Continuar assim mesmo*.

O driver de impressora PostScript ou PCL personalizado está pronto para ser usado.

29. Feche a janela *Impressoras e aparelhos de fax*.

30. Se você tiver feito a atualização para uma nova versão do driver, reinicie o computador.

OBSERVAÇÃO: não é preciso reiniciar o computador se esta for a primeira vez em que você tiver instalado o driver neste computador.

Removendo o driver de impressora PostScript ou PCL personalizado

Para remover totalmente o driver de impressora, você precisa remover todas as impressoras que usam o driver e, em seguida, remover o próprio driver.

Para remover o driver de impressora PostScript ou PCL personalizado do Windows 7:

1. Clique no botão *Iniciar* e selecione *Painel de controle*.
A janela *Painel de controle* é exibida.
2. Selecione *Ferramentas administrativas*.
A janela *Ferramentas administrativas* é exibida.
3. Clique duas vezes em *Gerenciamento de impressão*.
A janela *Gerenciamento de impressão* é exibida.
4. Expanda a pasta *Filtros personalizados*, se necessário.
5. Selecione a pasta *Todas as impressoras*.
6. Clique com o botão direito do mouse no driver de impressora e clique em *Excluir*.
A mensagem *Gerenciamento de impressão* é exibida para confirmar se você deseja excluir a impressora.
7. Clique em *Sim*.
8. Selecione a pasta *Todos os drivers*.
9. Clique com o botão direito do mouse no driver de impressora e selecione *Remover pacote de driver*.
A mensagem *Gerenciamento de impressão* é exibida para confirmar se você deseja excluir o driver.
10. Clique em *Excluir*.
11. Clique em *OK*.
Se a mensagem *Propriedades do servidor de impressão* for exibida e afirmar que o driver de impressora está em uso, clique em *OK*, reinicie o computador e repita este procedimento.
12. Feche a janela *Gerenciamento de impressão*.
13. Feche a janela *Ferramentas administrativas*.
14. Feche a janela *Painel de controle*.
15. Reinicie o computador, se necessário.

Para remover o driver de impressora PostScript ou PCL personalizado do Windows Vista:

1. Clique no botão *Iniciar* e selecione *Painel de controle*.
A janela *Painel de controle* é exibida.
2. Na lista *Hardware e sons*, selecione *Impressora*.
A janela *Impressoras* é exibida.
3. Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Clique com o botão direito do mouse no driver de impressora PostScript ou PCL personalizado que deseja remover e selecione *Excluir*.
 - Clique com o botão direito do mouse no driver de impressora PostScript ou PCL personalizado que deseja remover e pressione [Delete] no teclado.

A mensagem *Impressoras* é exibida para confirmar se você deseja remover a impressora.

4. Clique em *Sim*.
5. Na lista *Pastas* do painel esquerdo da janela *Impressoras*, clique com o botão direito do mouse em *Impressoras* e selecione *Executar como administrador > Propriedades do servidor*.
A janela *Propriedades do servidor de impressão* é exibida.
6. Selecione a guia *Drivers*.
7. Selecione o driver de impressora a ser removido.
8. Clique em *Remover*. A janela *Remover driver e pacote* é exibida.
9. Selecione *Remover driver e pacote de driver*.
10. Clique em *OK*.
A mensagem *Propriedades do servidor de impressão* é exibida para confirmar se você deseja remover o driver de impressora.
11. Clique em *Sim*.
A janela *Remover pacote de driver* é exibida.

OBSERVAÇÃO: se a mensagem *Propriedades do servidor de impressão* for exibida e afirmar que o driver de impressora está em uso, clique em *OK*, reinicie o computador e repita este procedimento.

12. Clique em *Excluir*.
13. Clique em *OK*.
14. Clique em *Fechar* para fechar a janela *Propriedades do servidor de impressão*.
15. Feche a janela *Impressoras*.
16. Feche a janela *Painel de controle*.
17. Reinicie o computador, se necessário.

Para remover o driver de impressora PostScript ou PCL personalizado do Windows Server 2003 ou do Windows XP:

1. Selecione *Iniciar > Configurações > Impressoras e aparelhos de fax* (Windows Server 2003) ou *Iniciar > Impressoras e aparelhos de fax* (Windows XP).
A janela *Impressoras e aparelhos de fax* é exibida.
2. Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Clique com o botão direito do mouse no driver de impressora PostScript ou PCL personalizado que deseja remover e selecione *Excluir*.
 - Selecione o driver de impressora PostScript ou PCL personalizado que deseja remover e pressione [Delete].A mensagem *Impressoras* é exibida para confirmar se você deseja remover a impressora.
3. Clique em *Sim*.
4. Selecione *Arquivo > Propriedades do servidor*.
A janela *Propriedades do servidor de impressão* é exibida.
5. Selecione a guia *Drivers*.
6. Selecione o driver de impressora a ser removido.
7. Clique em *Remover*.
A mensagem *Propriedades do servidor de impressão* é exibida para confirmar se você deseja realmente remover o driver de impressora.
8. Clique em *Sim*.
OBSERVAÇÃO: se a mensagem *Propriedades do servidor de impressão* for exibida e afirmar que o driver de impressora está em uso, clique em *OK*, reinicie o computador e repita este procedimento a partir da etapa 4.
9. Clique em *Fechar* para fechar a janela *Propriedades do servidor de impressão*.
10. Feche a janela *Impressoras e aparelhos de fax*.
11. Reinicie o computador, se necessário.