

Instructies voor het installeren en verwijderen van het Windows PostScript- en PCL-printerstuurprogramma – Release 8

In dit Leesmij-bestand wordt beschreven hoe u het eigen PostScript-printerstuurprogramma en het PCL-printerstuurprogramma op Windows-systemen kunt installeren. Met dit PostScript- of PCL-printerstuurprogramma kunt u PostScript-taken of PCL-taaltaken naar de printer verzenden en speciale printerfuncties inschakelen. U kunt dan printen vanuit standaard bureaubladtoepassingen, zoals tekstverwerkers, grafische presentatieprogramma's en beeldbewerkingssoftware.

Eigen PostScript-printerstuurprogramma of PCL-printerstuurprogramma installeren

U kunt het eigen PostScript-printerstuurprogramma en PCL-printerstuurprogramma installeren op de volgende besturingssystemen:

- Windows 7 – 32-bits/64-bits
- Window Server 2008 – 32-bits/64-bits
- Windows Vista – 32-bits
- Windows Server 2003 – 32-bits/64-bits
- Windows XP – 32-bits/64-bits

Als u een oudere versie van het printerstuurprogramma op het systeem hebt geïnstalleerd, moet u de oude versie verwijderen voordat u de nieuwe versie installeert. Zie Eigen PostScript- of PCL-printerstuurprogramma verwijderen op pagina 8 voor meer informatie.

Bij de procedures voor het installeren van het eigen PostScript-printerstuurprogramma en PCL-printerstuurprogramma wordt aangenomen dat er een zipprogramma op uw systeem is geïnstalleerd. Voordat u doorgaat, moet u contact opnemen met de Windows-beheerder om te controleren of u de vereiste rechten hebt om het eigen PostScript-printerstuurprogramma of PCL-printerstuurprogramma te installeren.

Eigen PostScript- of PCL-printerstuurprogramma onder Windows 7 installeren:

1. Als op deze computer een vorige versie van dit stuurprogramma is geïnstalleerd, gaat u eerst naar Eigen PostScript- of PCL-printerstuurprogramma verwijderen op pagina 8 en daarna verder met de installatie.
2. Sluit alle geopende toepassingen.
3. Open de map waarin u het zip-bestand hebt opgeslagen.
4. Dubbelklik op het bestand PSDW32_<merk>_xx_xx_<taal>.zip of PCLW32_<merk>_>_xx_xx_<taal>.zip.
Er verschijnt een venster met de inhoud van het zip-bestand.
5. Pak de bestanden uit in een map op de vaste schijf.
OPMERKING: Wanneer u het bestand uitpakt naar het C:\ -station, worden de bestanden in de map C:\<merk>\PS_xx.xx\<taal> of de map C:\<merk>\PCL_xx.xx\<taal> gezet.
6. Sluit het zip-programma af.
7. Klik op de knop *Start* en selecteer *Configuratiescherm*.
Het *Configuratiescherm* wordt geopend.
8. Selecteer *Apparaten en printers*.
Het venster *Apparaten en printers* wordt geopend.
9. Klik op *Een printer toevoegen*.
Het venster *Printer toevoegen* wordt geopend.
10. Selecteer *Een lokale printer toevoegen*.
Het venster *Selecteer een printerpoort* verschijnt.
11. Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Wanneer er een TCP/IP-poort voor de printer beschikbaar is, doet u het volgende:
 - a. Selecteer *Bestaande poort gebruiken*.
 - b. Selecteer de gewenste poort in de vervolgkeuzelijst.
 - c. Klik op *Volgende*.
 - Als u nog geen TCP/IP-poort voor de printer hebt gemaakt, doet u het volgende:
 - a. Selecteer *Een nieuwe poort maken*.
 - b. Selecteer *Standaard TCP/IP-poort* in de vervolgkeuzelijst *Type*.
 - c. Klik op *Volgende*.
Het venster *Typ een hostnaam of het IP-adres voor de printer* verschijnt.
 - d. Typ het IP-adres voor de printer in het veld *Hostnaam of IP-adres*.
 - e. Maak zo nodig de selectie van *Query op printer uitvoeren en printerstuurprogramma automatisch selecteren* ongedaan.
 - f. Klik op *Volgende*.
Het venster *Extra poortgegevens nodig* verschijnt.
 - g. Klik op *Aangepast*.
 - h. Klik op *Instellingen*.
Het venster *Standaard TCP/IP-poortmonitor configureren* verschijnt.
 - i. Selecteer *LPR* in het gebied *Protocol*.

Instructies voor het installeren en verwijderen van het Windows PostScript- en PCL-printerstuurprogramma

- j. Typ standaard in het veld *Wachtrijnaam*.
 - k. Selecteer *LPR-bytetelling ingeschakeld*.
 - l. Klik op *OK*.
 - m. Klik in het venster *Extra poortgegevens nodig* op *Volgende*.
Het venster *Printerstuurprogramma installeren* wordt geopend.
12. Klik op *Schijf*.
Het venster *Installeren vanaf schijf* wordt geopend.
 13. Klik op *Bladeren*.
Het venster *Bestand zoeken* verschijnt.
 14. Ga naar de map waarin u de bestanden hebt uitgepakt en selecteer het inf-bestand dat u wilt gebruiken voor het eigen PostScript- of PCL-printerstuurprogramma.
 15. Klik op *Openen*.
Het venster *Installeren vanaf schijf* verschijnt opnieuw.
 16. Klik op *OK*.
Het venster *Printerstuurprogramma installeren* wordt weer geopend.
 17. Klik op *Volgende*.
Het venster *Typ een printernaam* verschijnt.
OPMERKING: Als het venster *Welke versie van het stuurprogramma wilt u gebruiken?* verschijnt, stopt u en verwijdert u eerst het bestaande stuurprogramma. Zie Eigen PostScript- of PCL-printerstuurprogramma verwijderen op pagina 8.
 18. Wijzig zo nodig de naam van het printerstuurprogramma in het veld *Printernaam*.
 19. Klik op *Volgende*.
Het venster *Windows-beveiliging* verschijnt. Hierin wordt bevestigd dat u de apparaatsoftware wilt installeren.
 20. Selecteer *Software van Eastman Kodak Company altijd vertrouwen*.
 21. Klik op *Installeren*.
Het venster *Printer delen* verschijnt.
 22. Selecteer *Deze printer niet delen*.
 23. Klik op *Volgende*.
Het venster *De <printernaam> is toegevoegd* verschijnt.
 24. Als u het PCL-printerstuurprogramma installeert en u wilt dat dit de standaardprinter is, selecteert u *Als standaardprinter instellen*.
 25. Als u een testpagina wilt afdrukken, klikt u op *Een testpagina afdrukken*.
 26. Klik op *Voltooien*.
Het eigen PostScript- of PCL-printerstuurprogramma is klaar voor gebruik.
 27. Sluit het venster *Printers en apparaten*.
 28. Als u een upgrade naar een nieuwe versie van het stuurprogramma hebt uitgevoerd, start u de computer opnieuw op.
OPMERKING: U hoeft de computer niet opnieuw op te starten als dit de eerste keer is dat u het stuurprogramma op deze computer installeert.

Eigen PostScript- of PCL-printerstuurprogramma onder Windows Vista installeren:

1. Als op deze computer een vorige versie van dit stuurprogramma is geïnstalleerd, gaat u eerst naar Eigen PostScript- of PCL-printerstuurprogramma verwijderen op pagina 8 en daarna verder met de installatie.
2. Sluit alle geopende toepassingen.
3. Open de map waarin u het zip-bestand hebt opgeslagen.
4. Dubbelklik op het bestand PSDW32_<merk>_xx_xx_<taal>.zip of PCLW32_<merk>_>_xx_xx_<taal>.zip.
Er verschijnt een venster met de inhoud van het zip-bestand.

5. Pak de bestanden uit in een map op de vaste schijf.

OPMERKING: Wanneer u het bestand uitpakt naar het C:\-station, worden de bestanden in de map C:\<merk>\PS_xx.xx\<taal> of de map C:\<merk>\PCL_xx.xx\<taal> gezet.

6. Sluit het zip-programma af.
7. Klik op de knop *Start* en selecteer *Configuratiescherm*.
Het *Configuratiescherm* wordt geopend.
8. Selecteer *Printer* in de lijst *Hardware en geluiden*.
Het venster *Printers* wordt geopend.
9. Klik op *Een printer toevoegen*.
Het venster *Lokale of netwerkprinter selecteren* verschijnt.
10. Klik op *Een lokale printer toevoegen*.
Het venster *Selecteer een printerpoort* verschijnt.
11. Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Wanneer er een TCP/IP-poort voor de printer beschikbaar is, doet u het volgende:
 - a. Selecteer *Bestaande poort gebruiken*.
 - b. Selecteer de gewenste poort in de vervolgkeuzelijst.
 - c. Klik op *Volgende*.
 - Als u nog geen TCP/IP-poort voor de printer hebt gemaakt, doet u het volgende:
 - a. Selecteer *Een nieuwe poort maken*.
 - b. Selecteer *Standaard TCP/IP-poort* in de vervolgkeuzelijst *Type poort*.
 - c. Klik op *Volgende*.
Het venster *Typ een hostnaam of het IP-adres voor de printer* verschijnt.
 - d. Typ het IP-adres voor de printer in het veld *Hostnaam of IP-adres*.
 - e. Maak zo nodig de selectie van *Query op printer uitvoeren en printerstuurprogramma automatisch selecteren* ongedaan.
 - f. Klik op *Volgende*.
Het venster *Extra poortgegevens nodig* verschijnt.
 - g. Selecteer *Aangepast*.
 - h. Klik op *Instellingen*.
Het venster *Standaard TCP/IP-poortmonitor configureren* verschijnt.
 - i. Selecteer *LPR* in het gebied *Protocol*.

Instructies voor het installeren en verwijderen van het Windows PostScript- en PCL-printerstuurprogramma

- j. Typ standaard in het veld *Wachtrijnaam*.
- k. Selecteer *LPR-bytetelling ingeschakeld*.
- l. Klik op *OK*.

Het venster *Printerstuurprogramma installeren* wordt geopend.

12. Klik op *Schijf*.
Het venster *Installeren vanaf schijf* wordt geopend.
13. Klik op *Bladeren*.
Het venster *Bestand zoeken* verschijnt.
14. Ga naar de map waarin u de bestanden hebt uitgepakt en selecteer het inf-bestand dat u wilt gebruiken voor het eigen PostScript- of PCL-printerstuurprogramma.
15. Klik op *Openen*.
Het venster *Installeren vanaf schijf* verschijnt opnieuw.
16. Klik op *OK*.
Het venster *Printerstuurprogramma installeren* wordt weer geopend.
17. Klik op *Volgende*.
Het venster *Typ een printernaam* verschijnt.
OPMERKING: Als het venster *Welke versie van het stuurprogramma wilt u gebruiken?* verschijnt, stopt u en verwijdert u eerst het bestaande stuurprogramma. Zie Eigen PostScript- of PCL-printerstuurprogramma verwijderen op pagina 8.
18. Wijzig zo nodig de naam van het printerstuurprogramma in het veld *Printernaam*.
19. Selecteer *Als standaardprinter instellen* als u het eigen PostScript- of PCL-printerstuurprogramma wilt instellen als standaardprinter.
20. Klik op *Volgende*.
Het venster *Windows-beveiliging* verschijnt. Hierin wordt bevestigd dat u de apparaatsoftware wilt installeren.
21. Selecteer *Software van Eastman Kodak Company altijd vertrouwen*.
22. Klik op *Installeren*.
Wanneer de bestanden zijn geïnstalleerd, verschijnt het venster *De <printernaam> is toegevoegd*.
23. Als u een testpagina wilt afdrukken, klikt u op *Een testpagina afdrukken*.
24. Klik op *Voltooien*.
Het eigen PostScript- of PCL-printerstuurprogramma is klaar voor gebruik.
25. Sluit het venster *Printers*.
26. Sluit het *Configuratiescherm*.
27. Als u een upgrade naar een nieuwe versie van het stuurprogramma hebt uitgevoerd, start u de computer opnieuw op.

OPMERKING: U hoeft de computer niet opnieuw op te starten als dit de eerste keer is dat u het stuurprogramma op deze computer installeert.

Eigen PostScript- of PCL-printerstuurprogramma onder Windows Server 2003 of Windows XP installeren:

1. Als op deze computer een vorige versie van dit stuurprogramma is geïnstalleerd, gaat u eerst naar Eigen PostScript- of PCL-printerstuurprogramma verwijderen op pagina 8 en daarna verder met de installatie.
2. Sluit alle geopende toepassingen.
3. Open de map waarin u het zip-bestand hebt opgeslagen.
4. Dubbelklik op het bestand PSDW32_<merk>_xx_xx_<taal>.zip of PCLW32_<merk>_>_xx_xx_<taal>.zip.
Er verschijnt een venster met de inhoud van het zip-bestand.
5. Pak de bestanden uit in een map op de vaste schijf.
OPMERKING: Wanneer u het bestand uitpakt naar het C:\-station, worden de bestanden in de map C:\<merk>\PS_xx.xx\<taal> of de map C:\<merk>\PCL_xx.xx\<taal> gezet.
6. Sluit het zip-programma af.
7. Selecteer *Start > Instellingen > Printers en faxapparaten* (Windows Server 2003) of *Start > Printers en faxapparaten* (Windows XP).
Het venster *Printers en faxapparaten* verschijnt.
8. Dubbelklik op *Printer toevoegen*.
Het venster *De wizard Printer toevoegen* verschijnt.
9. Klik op *Volgende*.
Het venster *Lokale of netwerkprinter* verschijnt.
10. Selecteer *Lokale printer die met deze computer is verbonden*.
11. Schakel zo nodig de optie *Mijn Plug en Play-printer automatisch detecteren en installeren* uit.
12. Klik op *Volgende*.
Het venster *Selecteer een printerpoort* verschijnt.
13. Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Wanneer er een TCP/IP-poort voor de printer beschikbaar is, doet u het volgende:
 - a. Selecteer *Bestaande poort gebruiken*.
 - b. Selecteer de gewenste poort in de vervolgkeuzelijst.
 - c. Klik op *Volgende*.
 - Als u nog geen TCP/IP-poort voor de printer hebt gemaakt, doet u het volgende:
 - a. Selecteer *Een nieuwe poort maken*.
 - b. Selecteer *Standaard TCP/IP-poort* in de vervolgkeuzelijst *Type poort*.
 - c. Klik op *Volgende*.
Het venster *Welkom bij de wizard Standaard TCP/IP-poort toevoegen* verschijnt.
 - d. Klik op *Volgende*.
Het venster *Poort toevoegen* wordt geopend.
 - e. Typ het IP-adres voor de printer in het veld *Printernaam of IP-adres*.
 - f. Klik op *Volgende*.
Het venster *Extra poortgegevens nodig* verschijnt.

Instructies voor het installeren en verwijderen van het Windows PostScript- en PCL-printerstuurprogramma

- g. Selecteer *Aangepast*.
- h. Klik op *Instellingen*.
Het venster *Standaard TCP/IP-poortmonitor configureren* verschijnt.
- i. Selecteer *LPR* in het gebied *Protocol*.
- j. Typ *standaard* in het veld *Wachtrijnaam*.
- k. Selecteer *LPR-bytetelling ingeschakeld*.
- l. Klik op *OK*.
- m. Klik in het venster *Extra poortgegevens nodig* op *Volgende*.
Het venster *De wizard Standaard TCP/IP-poort toevoegen* verschijnt.
- n. Klik op *Voltooien*.

Het venster *Printersoftware installeren* wordt geopend.

14. Klik op *Schijf*.
Het venster *Installeren vanaf schijf* wordt geopend.
15. Klik op *Bladeren*.
Het venster *Bestand zoeken* verschijnt.
16. Ga naar de map waarin u de bestanden hebt uitgepakt en selecteer het inf-bestand dat u wilt gebruiken voor het eigen PostScript- of PCL-printerstuurprogramma.
17. Klik op *Openen*.
Het venster *Installeren vanaf schijf* verschijnt opnieuw.
18. Klik op *OK*.
Het venster *Printersoftware installeren* wordt opnieuw geopend.
19. Klik op *Volgende*.
Het venster *De printer een naam geven* wordt geopend.

OPMERKING: Als het venster *Bestaand stuurprogramma gebruiken* verschijnt, stopt u en verwijdert u eerst het bestaande stuurprogramma. Zie *Eigen PostScript- of PCL-printerstuurprogramma verwijderen* op pagina 8.

20. Wijzig zo nodig de naam van het printerstuurprogramma in het veld *Printernaam*.
21. Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Selecteer *Ja* als u het eigen PostScript- of PCL-printerstuurprogramma wilt instellen als standaardprinter.
 - Selecteer *Nee* als u het eigen PostScript- of PCL-printerstuurprogramma niet wilt instellen als standaardprinter.
22. Klik op *Volgende*.
Het venster *Printer delen* verschijnt.
23. Selecteer *Deze printer niet delen*.
24. Klik op *Volgende*.
Het venster *Testpagina afdrukken* wordt geopend.
25. Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Selecteer *Ja* als u een testpagina wilt afdrukken.
 - Selecteer *Nee* als u geen testpagina wilt afdrukken.
26. Klik op *Volgende*.
Het venster *De wizard Printer toevoegen* verschijnt.

Instructies voor het installeren en verwijderen van het Windows PostScript- en PCL-printerstuurprogramma

27. Klik op *Voltooien*.

Het bericht *Hardware-installatie* verschijnt en vraagt u te bevestigen dat u wilt doorgaan met het installeren van de apparaatsoftware.

OPMERKING: Om te controleren of het stuurprogramma is ondertekend, gaat u naar de map op de vaste schijf waarin u de bestanden hebt uitpakkt. Rechtsklik op het .cat-bestand en selecteer *Eigenschappen*. Klik op het tabblad *Digitale handtekening*. U ziet op dit tabblad informatie die aangeeft dat het stuurprogramma is ondertekend.

28. Klik op *Toch doorgaan*.

Het eigen PostScript- of PCL-printerstuurprogramma is klaar voor gebruik.

29. Sluit het venster *Printers en faxapparaten*.

30. Als u een upgrade naar een nieuwe versie van het stuurprogramma hebt uitgevoerd, start u de computer opnieuw op.

OPMERKING: U hoeft de computer niet opnieuw op te starten als dit de eerste keer is dat u het stuurprogramma op deze computer installeert.

Eigen PostScript- of PCL-printerstuurprogramma verwijderen

Als u het printerstuurprogramma volledig van het systeem wilt verwijderen, moet u eerst alle printers die gebruikmaken van het stuurprogramma verwijderen en vervolgens het stuurprogramma zelf verwijderen.

Eigen PostScript- of PCL-printerstuurprogramma verwijderen van Windows 7:

1. Klik op de knop *Start* en selecteer *Configuratiescherm*.

Het *Configuratiescherm* wordt geopend.

2. Selecteer *Systeembeheer*.

Het venster *Systeembeheer* wordt geopend.

3. Dubbelklik op *Afdrukbeheer*.

Het venster *Afdrukbeheer* wordt geopend.

4. Vouw zo nodig de map *Aangepaste filters* uit.

5. Selecteer de map *Alle printers*.

6. Rechtsklik op het printerstuurprogramma en klik op *Verwijderen*.

Het bericht *Afdrukbeheer* verschijnt en vraagt u te bevestigen dat u de printer wilt verwijderen.

7. Klik op *Ja*.

8. Selecteer de map *Alle stuurprogramma's*.

9. Rechtsklik op het printerstuurprogramma en selecteer *Stuurprogramma's verwijderen*.

Het bericht *Afdrukbeheer* verschijnt en vraagt u te bevestigen dat u het stuurprogramma wilt verwijderen.

10. Klik op *Verwijderen*.

11. Klik op *OK*.

Als in het bericht *Eigenschappen voor afdrukserver* wordt aangegeven dat het printerstuurprogramma in gebruik is, klikt u op *OK* en start u de computer opnieuw op. Herhaal vervolgens deze procedure.

12. Sluit het venster *Afdrukbeheer*.

13. Sluit het venster *Systeembeheer*.

14. Sluit het *Configuratiescherm*.

Instructies voor het installeren en verwijderen van het Windows PostScript- en PCL-printerstuurprogramma

15. Start zo nodig de computer opnieuw op.

Eigen PostScript- of PCL-printerstuurprogramma verwijderen van Windows Vista:

1. Klik op de knop *Start* en selecteer *Configuratiescherm*.
Het *Configuratiescherm* wordt geopend.
2. Selecteer *Printer* in de lijst *Hardware en geluiden*.
Het venster *Printers* wordt geopend.
3. Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Klik met de rechtermuisknop op het eigen PostScript- of PCL-stuurprogramma dat u wilt verwijderen en selecteer *Verwijderen*.
 - Klik met de rechtermuisknop op het eigen PostScript- of PCL-stuurprogramma dat u wilt verwijderen en selecteer [Delete] op het toetsenbord.

Het bericht *Printers* verschijnt waarin u wordt gevraagd het verwijderen van de printer te bevestigen.

4. Klik op *Ja*.
5. Rechtsklik in de lijst *Mappen* in het linkerdeel van het venster *Printers* op *Printers* en selecteer *Als administrator uitvoeren > Sereveigenschappen*.
Het venster *Eigenschappen voor afdrukserver* verschijnt.
6. Selecteer het tabblad *Stuurprogramma's*.
7. Selecteer het te verwijderen printerstuurprogramma.
8. Klik op *Verwijderen*.
Het venster *Stuurprogramma en pakket verwijderen* verschijnt.
9. Selecteer *Stuurprogramma en pakket verwijderen*.
10. Klik op *OK*.
Het bericht *Eigenschappen voor afdrukserver* verschijnt waarin u wordt gevraagd het verwijderen van de printer te bevestigen.
11. Klik op *Ja*.
Het venster *Stuurprogramma pakket verwijderen* verschijnt.

OPMERKING: Als in het bericht *Eigenschappen voor afdrukserver* wordt aangegeven dat het printerstuurprogramma in gebruik is, klikt u op *OK* en start u de computer opnieuw op. Herhaal vervolgens deze procedure.

12. Klik op *Verwijderen*.
13. Klik op *OK*.
14. Klik op *Sluiten* om het venster *Eigenschappen voor afdrukserver* te sluiten.
15. Sluit het venster *Printers*.
16. Sluit het *Configuratiescherm*.
17. Start zo nodig de computer opnieuw op.

Instructies voor het installeren en verwijderen van het Windows PostScript- en PCL-printerstuurprogramma

Eigen PostScript- of PCL-printerstuurprogramma verwijderen van Windows Server 2003 of Windows XP:

1. Selecteer *Start > Instellingen > Printers en faxapparaten* (Windows Server 2003) of *Start > Printers en faxapparaten* (Windows XP).
Het venster *Printers en faxapparaten* verschijnt.
2. Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Klik met de rechtermuisknop op het eigen PostScript- of PCL-stuurprogramma dat u wilt verwijderen en selecteer *Verwijderen*.
 - Selecteer het eigen PostScript- of PCL-printerstuurprogramma dat u wilt verwijderen en druk op [Delete].Het bericht *Printers* verschijnt waarin u wordt gevraagd het verwijderen van de printer te bevestigen.
3. Klik op *Ja*.
4. Selecteer *Bestand > Serveigenschappen*.
Het venster *Eigenschappen voor afdrukserver* verschijnt.
5. Selecteer het tabblad *Stuurprogramma's*.
6. Selecteer het te verwijderen printerstuurprogramma.
7. Klik op *Verwijderen*.
Het bericht *Eigenschappen voor afdrukserver* verschijnt waarin u wordt gevraagd het verwijderen van de printer te bevestigen.
8. Klik op *Ja*.
OPMERKING: Als in het bericht *Eigenschappen voor afdrukserver* wordt aangegeven dat het printerstuurprogramma in gebruik is, klikt u op OK en start u de computer opnieuw op. Herhaal vervolgens deze procedure vanaf stap 0.
9. Klik op *Sluiten* om het venster *Eigenschappen voor afdrukserver* te sluiten.
10. Sluit het venster *Printers en faxapparaten*.
11. Start zo nodig de computer opnieuw op.