

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL – utgåva 8

I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript och PCL i Windows-system. Med skrivrutinerna för egen PostScript och PCL kan du skicka PostScript- eller PCL-jobb till skrivaren och aktivera funktioner som är speciella för skrivaren. Tack vare det kan du skriva ut från standarddatorprogram som ordbehandlare, presentationsprogram och bildredigeringsprogram.

Installera skrivardrivrutinerna för egen PostScript och PCL

Drivrutinerna för egen PostScript och PCL kan installeras i följande operativsystem:

- Windows 7 – 32-bitars/64-bitars
- Window Server 2008 – 32-bitars/64-bitars
- Windows Vista – 32-bitars
- Windows Server 2003 – 32-bitars/64-bitars
- Windows XP – 32-bitars/64-bitars

Om du har en gammal version av skrivardrivrutinen installerad på systemet tar du bort den gamla versionen innan du installerar den nya. Mer information finns i Ta bort den egna PostScript- eller PCL-skrivardrivrutinen på sidan 8.

Procedurerna för installation av skrivardrivrutinerna för egen PostScript och PCL förutsätter att det finns ett zip-program installerat på datorn. Innan du fortsätter bör du fråga din Windows-administratör om du har de rättigheter som behövs för att installera den egna PostScript- eller PCL-skrivardrivrutinen.

Så här installerar du den egna PostScript- eller PCL-skrivardrivrutinen i Windows 7:

1. Om det finns en äldre version av drivrutinen installerad på datorn går du först till avsnittet Ta bort den egna PostScript- eller PCL-skrivardrivrutinen på sidan 8 innan du fortsätter med installationen.
2. Stäng alla öppna program.
3. Navigera till mappen där du sparade .zip-filen.
4. Dubbelklicka på filen PSDW32_<produktmärke>_xx_xx_<språk>.zip eller PCLW32_<produktmärke>_>_xx_xx_<språk>.zip.
Ett fönster som visar .zip-filens innehåll öppnas.
5. Packa upp filerna i en mapp på hårddisken.
OBS! Om du packar upp filen på enheten C:\ kommer filerna att packas upp i mappen C:\<produktmärke>\PS_xx.xx<språk> eller C:\<produktmärke>\PCL_xx.xx<språk>.
6. Stäng zip-programmet.
7. Klicka på *Start*-knappen och välj *Kontrollpanelen*.
Fönstret *Kontrollpanelen* öppnas.
8. Välj *Enheter och skrivare*.
Då visas fönstret *Enheter och skrivare*.
9. Klicka på *Lägg till en skrivare*.
Fönstret *Lägg till skrivare* visas.
10. Välj *Lägg till en lokal skrivare*.
Fönstret *Välj en skrivarpport* visas.
11. Gör något av följande:
 - Om det finns en tillgänglig TCP/IP-port gör du följande:
 - a. Välj *Använd följande port*.
 - b. Välj vilken port du vill använda i menyn.
 - c. Klicka på *Nästa*.
 - Om du inte har skapat någon TCP/IP-port för skrivaren, gör du följande:
 - a. Välj *Skapa en ny port*.
 - b. Välj *Standard TCP/IP Port* från menyn *Typ*.
 - c. Klicka på *Nästa*.
Fönstret *Ange ett skrivarnamn eller en IP-adress* visas.
 - d. I fältet *Värddamn eller IP-adress* anger du IP-adressen för skrivaren.
 - e. Avmarkera *Kontrollera enheten och välj en drivrutin automatiskt* om så behövs.
 - f. Klicka på *Nästa*.
Fönstret *Ytterligare portinformation krävs* visas.
 - g. Klicka på *Anpassa*.
 - h. Klicka på *Inställningar*.
Fönstret *Konfigurera portövervakare för Standard TCP/IP* visas.
 - i. Välj *LPR* från området *Protokoll*.
 - j. Skriv *default* i fältet *Könamn*.

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL

- k. Välj *LPR Byte-räkning för LPR är aktiverad*.
- l. Klicka på *OK*.
- m. I fönstret *Ytterligare portinformation krävs*, klickar du på *Nästa*.

Fönstret *Installera skrivardrivrutinen* öppnas.

- 12. Klicka på *Diskett finns*.
Då visas fönstret *Installera från disk*.
- 13. Klicka på *Bläddra*.
Fönstret *Välj fil* visas.
- 14. Navigera till katalogen där du packade upp filerna och markera .inf-filen för den egna PostScript- eller PCL-skrivardrivrutinen.
- 15. Klicka på *Öppna*.
Fönstret *Installera från disk* visas igen.
- 16. Klicka på *OK*.
Fönstret *Installera skrivardrivrutinen* visas igen.
- 17. Klicka på *Nästa*.
Fönstret *Skriv ett skrivarnamn* visas.
OBS! Om fönstret *Vilken version av drivrutinen vill du använda?* visas, stoppar du proceduren och tar bort den befintliga drivrutinen först. Gå till Ta bort den egna PostScript- eller PCL-skrivardrivrutinen på sidan 8.
- 18. I fältet *Skrivarnamn* kan du ändra skrivardrivrutinens namn om det behövs.
- 19. Klicka på *Nästa*.
Fönstret *Windows-säkerhet* visas där du får bekräfta att du vill installera enhetsdrivrutinen.
- 20. Välj *Lita alltid på programvara från "Eastman Kodak Company"*.
- 21. Klicka på *Installera*.
Fönstret *Dela skrivare* öppnas.
- 22. Välj *Dela inte den här skrivaren*.
- 23. Klicka på *Nästa*.
Fönstret *<Skrivarnamn> har lagts till* visas.
- 24. Om du vill att den egna PostScript- eller PCL-drivrutinen ska vara standardskrivare väljer du *Använd som standardskrivare*.
- 25. Välj *Skriv ut en testsida* om du vill göra en provutskrift.
- 26. Klicka på *Slutför*.
Den egna PostScript- eller PCL-skrivardrivrutinen är klar att användas.
- 27. Stäng fönstret *Skrivare och enheter*.
- 28. Starta om datorn om du har uppgraderat till en ny version av drivrutinen.

OBS! Du behöver inte starta om datorn om du installerar drivrutinen för första gången på den här datorn.

Så här installerar du den egna PostScript- eller PCL-skrivardrivrutinen i Windows Vista:

1. Om det finns en äldre version av drivrutinen installerad på datorn går du först till avsnittet Ta bort den egna PostScript- eller PCL-skrivardrivrutinen på sidan 8 innan du fortsätter med installationen.
2. Stäng alla öppna program.
3. Navigera till mappen där du sparade .zip-filen.
4. Dubbelklicka på filen PSDW32_<produktmärke>_xx_xx_<språk>.zip eller PCLW32_<produktmärke>_>_xx_xx_<språk>.zip.
Ett fönster som visar .zip-filens innehåll öppnas.
5. Packa upp filerna i en mapp på hårddisken.
OBS! Om du packar upp filen på enheten C:\ kommer filerna att packas upp i mappen C:\<produktmärke>\PS_xx.xx\<språk> eller C:\<produktmärke>\PCL_xx.xx\<språk>.
6. Stäng zip-programmet.
7. Klicka på *Start*-knappen och välj *Kontrollpanelen*.
Fönstret *Kontrollpanelen* öppnas.
8. Välj *Skrivare* från listan *Maskinvara och ljud*.
Fönstret *Skrivare* visas.
9. Klicka på *Lägg till en skrivare*.
Fönstret *Välj en lokal skrivare eller en nätverksskrivare* visas.
10. Klicka på *Lägg till en lokal skrivare*.
Fönstret *Välj en skrivarport* visas.
11. Gör något av följande:
 - Om det finns en tillgänglig TCP/IP-port gör du följande:
 - a. Välj *Använd följande port*.
 - b. Välj vilken port du vill använda i menyn.
 - c. Klicka på *Nästa*.
 - Om du inte har skapat någon TCP/IP-port för skrivaren, gör du följande:
 - a. Välj *Skapa en ny port*.
 - b. Välj *Standard TCP/IP Port* från menyn *Porttyp*.
 - c. Klicka på *Nästa*.
Fönstret *Ange ett skrivarnamn eller en IP-adress* visas.
 - d. I fältet *Värdsnamn eller IP-adress* anger du IP-adressen för skrivaren.
 - e. Avmarkera *Kontrollera enheten och välj en drivrutin automatiskt* om så behövs.
 - f. Klicka på *Nästa*.
Fönstret *Ytterligare portinformation krävs* visas.
 - g. Välj *Anpassa*.
 - h. Klicka på *Inställningar*.
Fönstret *Konfigurera portövervakare för Standard TCP/IP* visas.
 - i. Välj *LPR* från området *Protokoll*.
 - j. Skriv `default` i fältet *Könamn*.

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL

k. Välj *LPR Byte-räkning för LPR är aktiverad*.

l. Klicka på *OK*.

Fönstret *Installera skrivardrivrutinen* öppnas.

12. Klicka på *Diskett finns*.

Då visas fönstret *Installera från disk*.

13. Klicka på *Bläddra*.

Fönstret *Välj fil* visas.

14. Navigera till katalogen där du packade upp filerna och markera .inf-filen för den egna PostScript- eller PCL-skrivardrivrutinen.

15. Klicka på *Öppna*.

Då visas fönstret *Installera från disk* på nytt.

16. Klicka på *OK*.

Fönstret *Installera skrivardrivrutinen* visas igen.

17. Klicka på *Nästa*.

Fönstret *Skriv ett skrivarnamn* visas.

OBS! Om fönstret *Vilken version av drivrutinen vill du använda?* visas, stoppar du proceduren och tar bort den befintliga drivrutinen först. Gå till Ta bort den egna PostScript- eller PCL-skrivardrivrutinen på sidan 8.

18. I fältet *Skrivarnamn* kan du ändra skrivardrivrutinens namn om det behövs.

19. Om du vill att den egna PostScript- eller PCL-drivrutinen ska vara standardskrivare väljer du *Använd som standardskrivare*.

20. Klicka på *Nästa*.

Fönstret *Windows-säkerhet* visas där du får bekräfta att du vill installera enhetsdrivrutinen.

21. Välj *Lita alltid på programvara från "Eastman Kodak Company"*.

22. Klicka på *Installera*.

Fönstret *<Skrivarnamn> har lagts till* visas när filerna har installerats.

23. Välj *Skriv ut en testsida* om du vill göra en provutskrift.

24. Klicka på *Slutför*.

Den egna PostScript- eller PCL-skrivardrivrutinen är klar att användas.

25. Stäng fönstret *Skrivare*.

26. Stäng *Kontrollpanelen*.

27. Starta om datorn om du har uppgraderat till en ny version av drivrutinen.

OBS! Du behöver inte starta om datorn om du installerar drivrutinen för första gången på den här datorn.

Så här installerar du den egna PostScript- eller PCL-skrivardrivrutinen i Windows Server 2003 eller Windows XP:

1. Om det finns en äldre version av drivrutinen installerad på datorn går du först till avsnittet Ta bort den egna PostScript- eller PCL-skrivardrivrutinen på sidan 8 innan du fortsätter med installationen.
2. Stäng alla öppna program.
3. Navigera till mappen där du sparade .zip-filen.
4. Dubbelklicka på filen PSDW32_<produktmärke>_xx_xx_<språk>.zip eller PCLW32_<produktmärke>_>_xx_xx_<språk>.zip.
Ett fönster som visar .zip-filens innehåll öppnas.
5. Packa upp filerna i en mapp på hårddisken.
OBS! Om du packar upp filen på enheten C:\ kommer filerna att packas upp i mappen C:\<produktmärke>\PS_xx.xx<språk> eller C:\<produktmärke>\PCL_xx.xx<språk>.
6. Stäng zip-programmet.
7. Välj *Start > Inställningar > Skrivare och fax* (Windows Server 2003) eller *Start > Skrivare och fax* (Windows XP).
Fönstret *Skrivare och fax* öppnas.
8. Dubbelklicka på *Lägg till skrivare*.
Guiden *Lägg till skrivare* öppnas.
9. Klicka på *Nästa*.
Fönstret med underrubriken *Lokal eller nätverksskrivare* öppnas.
10. Välj alternativet *Lokal skrivare som är ansluten till den här datorn*.
11. Avmarkera kryssrutan *Identifiera och installera Plug and Play-skrivaren automatiskt*.
12. Klicka på *Nästa*.
Fönstret med underrubriken *Välj en skrivarport* visas.
13. Gör något av följande:
 - Om det finns en tillgänglig TCP/IP-port gör du följande:
 - a. Välj *Använd följande port*.
 - b. Välj vilken port du vill använda i menyn.
 - c. Klicka på *Nästa*.
 - Om du inte har skapat någon TCP/IP-port för skrivaren, gör du följande:
 - a. Välj *Skapa en ny port*.
 - b. Välj *Standard TCP/IP Port* från menyn *Porttyp*.
 - c. Klicka på *Nästa*.
Fönstret *Guiden Lägg till TCP/IP-standardport* visas.
 - d. Klicka på *Nästa*.
Fönstret *Lägg till port* visas.
 - e. I fältet *Skrivarnamn eller IP-adress* anger du IP-adressen för skrivaren.
 - f. Klicka på *Nästa*.
Fönstret *Ytterligare portinformation krävs* visas.
 - g. Välj *Anpassa*.

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL

- h. Klicka på *Inställningar*.
Fönstret *Konfigurera portövervakare för Standard TCP/IP* visas.
- i. Välj *LPR* från området *Protokoll*.
- j. Skriv *default* i fältet *Könamn*.
- k. Välj *LPR Byte-räkning för LPR är aktiverad*.
- l. Klicka på *OK*.
- m. I fönstret *Ytterligare portinformation krävs*, klickar du på *Nästa*.
Fönstret *Slutför guiden Lägg till TCP/IP-standardport* visas.
- n. Klicka på *Slutför*.

Fönstret *Installera skrivarprogramvara* öppnas.

14. Klicka på *Diskett finns*.
Då visas fönstret *Installera från disk*.
15. Klicka på *Bläddra*.
Fönstret *Välj fil* visas.
16. Navigera till katalogen där du packade upp filerna och markera *.inf*-filen för den egna PostScript- eller PCL-skrivardrivrutinen.
17. Klicka på *Öppna*.
Då visas fönstret *Installera från disk* på nytt.
18. Klicka på *OK*.
Fönstret *Installera skrivarprogramvara* visas på nytt.
19. Klicka på *Nästa*.
Fönstret *Namnge skrivaren* visas.

OBS! Om fönstret *Använd befintlig drivrutin* visas, stoppar du proceduren och tar bort den befintliga drivrutinen först. Gå till Ta bort den egna PostScript- eller PCL-skrivardrivrutinen på sidan 8.

20. I fältet *Skrivarnamn* kan du ändra skrivardrivrutinens namn om det behövs.
21. Gör något av följande:
 - Om du vill att den egna PostScript- eller PCL-drivrutinen ska vara standardskrivare väljer du *Ja*.
 - Om du inte vill att den egna PostScript- eller PCL-drivrutinen ska vara standardskrivare väljer du *Nej*.
22. Klicka på *Nästa*.
Fönstret *Dela skrivare* öppnas.
23. Välj *Dela inte den här skrivaren*.
24. Klicka på *Nästa*.
Fönstret *Skriv ut testsida* öppnas.
25. Gör något av följande:
 - Vill du skriva ut en testsida väljer du *Ja*.
 - Vill du inte skriva ut en testsida väljer du *Nej*.
26. Klicka på *Nästa*.
Fönstret *Slutför guiden Lägg till skrivare* öppnas.
27. Klicka på *Slutför*.
Fönstret *Maskinvaruinstallation* visas där du får verifiera om du vill fortsätta att installera enhetsdrivrutinen.

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL

OBS! Du verifierar att drivrutinen är signerad genom att navigera till katalogen där du packade upp filerna på hårddisken. Högerklicka på .cat-filen och välj *Egenskaper*. Klicka på fliken *Digital signatur* och granska informationen som anger att drivrutinen är signerad.

28. Klicka på *Fortsätt ändå*.

Den egna PostScript- eller PCL-skrivardrivrutinen är klar att användas.

29. Stäng fönstret *Skrivare och fax*.

30. Starta om datorn om du har uppgraderat till en ny version av drivrutinen.

OBS! Du behöver inte starta om datorn om du installerar drivrutinen för första gången på den här datorn.

Ta bort den egna PostScript- eller PCL-skrivardrivrutinen

För att ta bort skrivardrivrutinen på ett effektivt sätt måste du ta bort alla skrivare som använder drivrutinen, och sedan ta bort själva drivrutinen.

Så här tar du bort den egna PostScript- eller PCL-skrivardrivrutinen från Windows 7:

1. Klicka på *Start*-knappen och välj *Kontrollpanelen*.

Fönstret *Kontrollpanelen* öppnas.

2. Välj *Administrativa verktyg*.

Fönstret *Administrationsverktyg* öppnas.

3. Dubbelklicka på *Utskriftshantering*.

Fönstret *Utskriftshantering* visas.

4. Expandera mappen *Anpassade filter* om så behövs.

5. Välj mappen *Alla skrivare*.

6. Högerklicka på skrivardrivrutinen och välj *Ta bort*.

Meddelandet *Utskriftshantering* visas som en bekräftelse på att du vill ta bort skrivaren.

7. Klicka på *Ja*.

8. Välj mappen *Alla drivrutiner*.

9. Högerklicka på skrivardrivrutinen och välj *Ta bort drivrutinspaket*.

Meddelandet *Utskriftshantering* visas som en bekräftelse på att du vill ta bort drivrutinen.

10. Klicka på *Ta bort*.

11. Klicka på *OK*.

Om meddelandet *Egenskaper för utskriftsserver* visas och anger att skrivardrivrutinen används, klickar du på *OK*, startar om datorn och upprepar den här proceduren.

12. Stäng fönstret *Utskriftshantering*.

13. Stäng fönstret *Administrationsverktyg*.

14. Stäng *Kontrollpanelen*.

15. Starta om datorn om det behövs.

Så här tar du bort den egna PostScript- eller PCL-skrivardrivrutinen från Windows Vista:

1. Klicka på *Start*-knappen och välj *Kontrollpanelen*.
Fönstret *Kontrollpanelen* öppnas.
2. Välj *Skrivare* från listan *Maskinvara och ljud*.
Fönstret *Skrivare* visas.
3. Gör något av följande:
 - Högerklicka på den egna PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin som du vill ta bort och välj *Ta bort*.
 - Högerklicka på den egna PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin som du vill ta bort och tryck på [Delete] på tangentbordet.Meddelandet *Skrivare* visas som en bekräftelse på att du vill ta bort skrivaren.
4. Klicka på *Ja*.
5. Från listan *Mappar* i den vänstra delen av fönstret *Skrivare* högerklickar du på *Skrivare* och väljer *Kör som administratör > Serveregenskaper*.
Fönstret *Egenskaper för utskriftsserver* visas.
6. Välj fliken *Drivrutiner*.
7. Välj den skrivardrivrutin du vill ta bort.
8. Klicka på *Ta bort*.
Fönstret *Ta bort drivrutin och paket* öppnas.
9. Välj *Ta bort drivrutin och paket*.
10. Klicka på *OK*.
Meddelandet *Egenskaper för utskriftsserver* visas som en bekräftelse på att du vill ta bort skrivardrivrutinen.
11. Klicka på *Ja*.
Fönstret *Ta bort drivrutinspaket* öppnas.
OBS! Om meddelandet *Egenskaper för utskriftsserver* visas och anger att skrivardrivrutinen används, klickar du på *OK*, startar om datorn och upprepar den här proceduren.
12. Klicka på *Ta bort*.
13. Klicka på *OK*.
14. Klicka på *Stäng* för att stänga fönstret *Egenskaper för utskriftsserver*.
15. Stäng fönstret *Skrivare*.
16. Stäng *Kontrollpanelen*.
17. Starta om datorn om det behövs.

Så här tar du bort den egna PostScript- eller PCL-skrivardrivrutinen från Windows Server 2003 eller Windows XP:

1. Välj *Start > Inställningar > Skrivare och fax* (Windows Server 2003) eller *Start > Skrivare och fax* (Windows XP).
Fönstret *Skrivare och fax* öppnas.
2. Gör något av följande:
 - Högerklicka på den egna PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin som du vill ta bort och välj *Ta bort*.
 - Välj den egna PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin som du vill ta bort och tryck på [Delete].
Meddelandet *Skrivare* visas som en bekräftelse på att du vill ta bort skrivaren.
3. Klicka på *Ja*.
4. Välj *Arkiv > Serveregenskaper*.
Fönstret *Egenskaper för utskriftsserver* visas.
5. Välj fliken *Drivrutiner*.
6. Välj den skrivardrivrutin du vill ta bort.
7. Klicka på *Ta bort*.
Meddelandet *Egenskaper för utskriftsserver* visas som en bekräftelse på att du är säker på att du vill ta bort skrivardrivrutinen.
8. Klicka på *Ja*.
OBS! Om meddelandet *Egenskaper för utskriftsserver* visas och anger att skrivardrivrutinen används, klickar du på *OK*, startar om datorn och upprepar den här proceduren med början från steg 4.
9. Klicka på *Stäng* för att stänga fönstret *Egenskaper för utskriftsserver*.
10. Stäng fönstret *Skrivare och fax*.
11. Starta om datorn om det behövs.