

Anweisungen zur Installation und Entfernung der Macintosh Printing Dialog Extension Version 8

Diese Infodatei enthält Anweisungen zur Installation der Printing Dialog Extension (PDE) auf Macintosh OS X-Systemen. PDE ist die standardmäßige Printing Dialog Extension, mit der zusätzliche Druckerfunktionen ausgewählt werden können. Die PDE kann unter Macintosh OS 10.5 und höher installiert werden.

Der <Markenname>-Ordner beinhaltet den Ordner „PSDM10_XX_YY_YY“, wobei XX für die Abkürzung des Unternehmensnamens und YY_YY für die Versionsnummer steht. Dieser Ordner verfügt über einen Installationsordner, der das folgende Meta-Paket (.mpkg) und ein Einzelpaket beinhaltet (.pkg):

- <Markenname> Driver Installer.mpkg
- <Markenname> PDE Installer.pkg

Das Paket <Markenname> Driver Installer.mpkg installiert die gesamte erforderliche Software auf Ihrem Computer (sowohl den Filter als auch die PDE). Durch Auswählen eines Einzelpaketes (.pkg) kann die Installation der Software auf eine bestimmte Komponente beschränkt werden.

Das Paket <Markenname> PDE Installer.pkg ist die Erweiterung des standardmäßigen Mac OS-Druckfensters, in dem zusätzliche Druckoptionen für Ihren Drucker ausgewählt werden können. Das Installationsprogramm unterstützt die Installation in mehreren Sprachen. Wenn Sie sich beim Betriebssystem anmelden, wird die Benutzeroberfläche in der von Ihnen bevorzugten Sprache angezeigt. Unterstützt diese Version nicht die gewünschte Sprache, wird die Standardsprache Englisch verwendet.

Klären Sie vor dem Fortsetzen des Vorgangs mit dem Macintosh-Administrator, ob Sie über die zum Installieren der PDE erforderlichen Zugriffsrechte verfügen.

HINWEIS: Die Installationsschritte gelten für Macintosh OS 10.5. Die Installation auf einer anderen Version dieses Betriebssystems unterscheidet sich u. U. etwas von der Installation auf Macintosh OS 10.4.

So installieren Sie die Printing Dialog Extension unter Macintosh OS X:

HINWEIS: Es ist nicht erforderlich, eine ältere Version des Treibers zu deinstallieren, bevor Sie die neuere Version des Treibers installieren.

1. Starten Sie <Markenname> Driver Installer.mpkg und folgen Sie den Anweisungen im Installationsprogramm.
2. Wählen Sie im Menü *Apple* den Eintrag *Systemeinstellungen*.
3. Wählen Sie „Drucker und Faxgerät“.
4. Wählen Sie das Plussymbol (+).
5. Wählen Sie im Menü *Protokoll* den Eintrag *Line Printer Daemon - LPD*.
6. Geben Sie im Feld *Adresse* die IP-Adresse des Druckers ein. Die IP-Adresse können Sie über den Drucker zuordnen.
7. Geben Sie im Feld *Warteschlange* den tatsächlichen Warteschlangennamen des Drucker-Servers für den Drucker ein. Sie finden den Namen der Warteschlange über den Drucker-Server auf dem SCS. Wenn Sie keinen Warteschlangennamen eingeben, kann dies dazu führen, dass Druckaufträge nicht an den Drucker gesendet werden.
8. Wählen Sie in der Liste *Print Using* (Drucken mit) den Eintrag *Printing Software* (Drucksoftware).
9. Geben Sie in den Suchfeldern der Drucksoftware den Markennamen ein, z. B. „Kodak“.
10. Wählen Sie aus einer Liste mit Druckern <Marke><Modell><Version>PPD, z. B. „Kodak Digimaster 8.0 PPD“.
11. Klicken Sie auf *Hinzufügen*.
Der Drucker wird im Fenster *Druckerliste* angezeigt.

So entfernen Sie die Printing Dialog Extension:

Um den Treiber vollständig von Ihrem System zu entfernen, müssen Sie alle Dateien in allen im Folgenden genannten Speicherorten löschen:

- **Papierkatalog**
Löschen Sie den Ordner /<Firmenname>/<Produktname> in /Library/Application Support.
- **Druckertreiber**
Löschen Sie die Datei <Produktcode>.bundle in /Library/Printers/<Firmenname>/<Produktname>.
- **PPD**
Löschen Sie die Datei <Produktcode>_xx.PPD in /Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/xx.lproj, wobei xx ein aus zwei Zeichen bestehender Code für die Sprache ist.
- **Beleg**
Löschen Sie die Datei <Firmenname Produktname>.pkg in /Library/Receipts.
- **Filter**
Löschen Sie die Filterdatei in /usr/libexec/cups/filter/<Firmenname>/<Produktname>.