

## Instruções de instalação e remoção para a Macintosh Printing Dialog Extension – Versão 8

Este arquivo ReadMe contém instruções para a instalação da Printing Dialog Extension (PDE) em sistemas Macintosh OS X. A PDE é a Printing Dialog Extension padrão que acrescenta seleções adicionais de recursos de impressão. A PDE pode ser instalada no Macintosh OS 10.5 e versões posteriores.

A pasta <Marca do produto> contém a pasta PSDM10\_XX\_YY\_YY, onde XX é a abreviação do nome da empresa e YY\_YY é o número da versão. Essa pasta contém uma pasta do instalador, que inclui o seguinte metapacote (.mpkg) e um pacote simples (.pkg):

- <Marca do produto> Driver Installer.mpkg
- <Marca do produto> PDE Installer.pkg

O pacote <Marca do produto> Driver Installer.mpkg instala todo o software necessário no computador (tanto o Filtro quanto a PDE). A seleção de um dos pacotes simples (.pkg) permite instalar apenas uma parte do software necessário.

O pacote <Marca do produto> PDE Installer.pkg é a extensão da janela de impressão padrão do Mac OS, que inclui opções de impressão adicionais para a impressora. O instalador suporta uma instalação em vários idiomas. Quando você fizer login no sistema operacional, a interface do usuário será exibida em seu idioma preferencial. Se esta versão não suportar o idioma preferencial selecionado, o idioma padrão será o inglês.

Antes de continuar, verifique com o administrador do Macintosh se você tem os privilégios apropriados para instalar a PDE.

**OBSERVAÇÃO:** os termos usados nestas etapas de instalação são válidos para o Macintosh OS 10.5. Se você estiver fazendo a instalação em outra versão do sistema operacional, os termos poderão ser um pouco diferentes.

**Para instalar a Printing Dialog Extension no Macintosh OS X:**

**OBSERVAÇÃO:** não é necessário remover uma versão anterior do driver antes de instalar uma nova versão.

1. Inicie o <Marca do produto> Driver Installer.mpkg e siga as instruções do instalador.
2. No menu *Apple*, selecione *System Preferences* (Preferências do sistema).
3. Selecione *Printer and Fax* (Impressora e fax).
4. Selecione o sinal de adição (+).
5. No menu *Protocol* (Protocolo), selecione *Line Printer Daemon - LPD* (Daemon de impressora de linha - LPD).
6. No campo *Address* (Endereço), digite o endereço IP da impressora. O endereço IP pode ser encontrado na impressora.
7. No campo *Queue* (Fila), digite o nome da fila real do Servidor de impressão na impressora. O nome da fila pode ser encontrado verificando-se o Servidor de impressão no SCS. Não inserir um nome de fila pode fazer com que os trabalhos não sejam enviados para a impressora.
8. Na lista *Print Using* (Imprimir usando), selecione *printing software* (software de impressão).
9. Nos campos de pesquisa *Printer Software* (Software da impressora), digite o nome da marca. Por exemplo, Kodak.
10. Na lista de impressoras, selecione <Marca><Modelo><Versão>PPD. Por exemplo, Kodak Digimaster 8.0 PPD.
11. Clique em *Add* (Adicionar).  
A impressora será exibida na janela *Printer List* (Lista de impressoras).

**Para remover a Printing Dialog Extension:**

Para remover completamente o driver do sistema, exclua todos os arquivos de todos os locais indicados abaixo:

- Catálogo de papéis  
Exclua a pasta /<nome da empresa>/<nome do produto> localizada em /Library/Application Support.
- Driver da impressora  
Exclua o arquivo <código do produto>.bundle localizado em /Library/Printers/<nome da empresa>/<nome do produto>.
- PPD  
Exclua o arquivo <código do produto>\_xx.PPD localizado em /Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/xx.lproj, onde xx é um código com dois caracteres que indica o idioma.
- Recibo  
Exclua o arquivo <nome da empresa nome do produto>.pkg localizado em /Library/Receipts.
- Filtro  
Exclua o arquivo de filtro localizado em /usr/libexec/cups/filter/<nome da empresa>/<nome do produto>.