

Anvisningar för installation och borttagning av Macintosh Printing Dialog Extension

Utgåva 8

I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar Printing Dialog Extension (PDE) i Macintosh OS X-system. PDE är ett program som kompletterar med ytterligare utskriftsalternativ. PDE kan installeras på Macintosh OS 10.5 och senare.

I mappen <Produktmärke> finns mappen PSDM10_XX_YY_YY , där XX är företagets namnförkortning och YY_YY versionsnumret. Den här mappen innehåller en installationsmapp med följande Meta-paket (.mpkg) och ett enskilt paket (.pkg):

- <Produktmärke> Driver Installer.mpkg
- <Produktmärke> PDE Installer.pkg

Med paketet <Produktmärke> Driver Installer.mpkg installeras alla nödvändiga program i datorn (både filtret och PDE:n). Om du väljer ett enskilt paket (.pkg) installerar du bara en del av de nödvändiga programmen.

Paketet <Produktmärke> PDE Installer.pkg är ett komplement till det vanliga utskriftsfönstret i Mac OS. Det ger dig fler utskriftsalternativ. Installationsprogrammet har stöd för flerspråkig installation. När du loggar in i operativsystemet visas användargränssnittet på det valda språket. Om denna utgåva inte har stöd för det valda önskade språket är standardspråket engelska.

Innan du fortsätter frågar du Macintosh -administratören om du har behörighet att installera PDE.

OBS! Den terminologi som används under installationen gäller för Macintosh OS 10.5. Terminologin kan skilja sig något om installationen utförs i en annan OS-version.

Så här installerar du Printing Dialog Extension för Macintosh OS X:

OBS! Du behöver inte ta bort en äldre version av drivrutinen innan du installerar den nya versionen.

1. Starta <Produktmärke> Driver Installer.mpkg och följ anvisningarna i installationsprogrammet.
2. Välj *Systeminställningar* från *Apple*-menyn.
3. Välj *Skrivare och fax*.
4. Välj plustecknet (+).
5. Välj *Line Printer Daemon – LPD* från menyn *Protokoll*.
6. I fältet *Adress* anger du skrivarens IP-adress. Du hittar IP-adressen vid skrivaren.
7. I fältet *Kö* anger du skrivarserverns verkliga könamn för skrivaren. Du hittar könamnet genom att gå till skrivarservern på SCS. Om du inte anger ett könamn kan det medföra att jobben inte skickas till skrivaren.
8. I listan *Skriv ut med* markerar du *skrivarprogram*.
9. Ange produktmärket i sökfälten för skrivarprogrammet. Skriv till exempel Kodak.
10. Välj <Märke><Modell><Version>PPD från listan med skrivare. Välj till exempel Kodak Digimaster 8.0 PPD.
11. Klicka på *Lägg till*.
Skrivaren visas nu i fönstret *Skrivarlista*.

Så här tar bort tillägget med utskriftsalternativ:

Om du vill ta bort drivrutinen fullständigt från datorn måste du ta bort samtliga filer på alla de platser som anges nedan:

- Papperskatalog
Ta bort mappen /<företagsnamn>/<produktnamn> som finns i /Library/Application Support.
- Skrivardrivrutin
Ta bort filen <produktkod>.bundle som finns i /Library/Printers/<företagsnamn>/<produktnamn>.
- PPD
Ta bort filen <produktkod>_xx.PPD som finns i /Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/xx.lproj, där xx är en 2 tecken lång kod som anger språket.
- Kvitton
Ta bort filen <företagsnamn produktnamn>.pkg som finns i /Library/Receipts.
- Filter
Ta bort filterfilen som finns i /usr/libexec/cups/filter/<företagsnamn>/<produktnamn>.